

NEC PC-9800シリーズ用LANアダプター
(10BASE5/2/T)

CentreCOM

LA-98 Series

CentreCOM LA-98シリーズは、NEC PC-9800シリーズの拡張スロットに挿入して使用するイーサネット対応の LAN アダプターです。 プラグ&プレイ機能により、インストールや設定変更が必要ありません。 I/O 方式のためパソコン本体のメインメモリーを使用せず、セットアップも容易に行えます。 また標準添付されている各種ドライバー・ソフトウェアの使用により、快適なネットワーク OS 環境を実現します。

- 特長
- 仕様
- 外觀図



CentreCOM LA-98-25-T

コード : ----- 販売終了

CentreCOM LA-98-T

コード : ----- 販売終了

FAQ

ドライバー

マニュアル

▲TOP

特長

- プラグ&プレイ機能により、インストール時の設定変更が不要
- プラグ&プレイ仕様（Plug & Play モード）及び従来 PC-98 C バス仕様（LEGACY モード）の両方に対応
- （ハードウェアスイッチ）
PC のメインメモリーを使用しない I/O 方式により難しいメモリー設定が不要
- NetWare , LAN Manager , Windows 2000/NT , Windows 98/95 等の各種ドライバーソフトウェアを標準サポート
- LED によりネットワーク通信状態モニターが容易
- フィジカルインターフェース機能のサポートにより、10BASE5/2/T の自動選択が可能（LA-98-25T のみ）

仕様

サポート規格	Ethernet Ver.2.0 及び IEEE 802.3 (10BASE-T) に準拠		
取得承認	EMI 規格／VCCI-class1		安全規格／UL
データ転送速度	10 Mbps	CSMA/CD	
対応機種	NEC PC-9800シリーズ		
対応OS	1MS-DOS Ver.5.0 以上※1 Windows 98/95※1 Windows 2000※1 Windows NT※2 OS/2※2 ※1 Plug & Play モードと LEGACY モードの両方で動作します。 但し、Plug & Playモードで使用する場合、PC 本体が Plug & Play に対応している必要があります。 ※2 LEGACY モードのみで動作します。		
搭載メモリー容量	RAM : 16Kバイト EEPROM : 128バイト		
PC インターフェース方式	I/O 方式		
I/O アドレス	32アドレスの7通りより1つを選択 (Plug & Play モード時は自動選択) C8d0 ~ C8ef, C2d0 ~ C2ef, C4d0 ~ C4ef, C6d0 ~ C6ef, C9d0 ~ C9ef, Cad0 ~ Caef, Cbd0 ~ Cbdf		
割り込みレベル	7 通りより 1 つを自動選択 (Plug & Play モード時は自動選択) IRQ 3 (INT0), IRQ 5 (INT1), IRQ 6 (INT2), IRQ 9 (INT3), IRQ 10 (INT4), IRQ 12 (INT5), IRQ 13 (INT6)		
LED	送受信時 (ACT)、コリジョン発生時 (COL)、リンク検出時 (LNK) 点灯		
コネクタ－	(LA-98-T) 10BASE-T RJ-45 モジュラーコネクタ－× 1 (LA-98-25T) 10BASE5 15 ピン D-sub コネクタ－ (メス) スライドロック付 × 1 10BASE2 標準 BNC コネクタ－× 1 10BASE-T RJ-45 モジュラーコネクタ－× 1		
動作電圧	+ 5 V : + 5 V ± 5 % / + 12 V : + 12 V ± 5 % (10BASE5 時のみ)		
消費電流	(LA-98-T) + 5 V 0.48 A MAX. (LA-98-25T) + 5 V 0.70 A MAX. + 12 V 0.5 A MAX. (10BASE5 時のみ)		
温度／湿度	0～40 ℃／20～90% (結露なきこと)		

添付 ドライバー・ソフトウェア	NetWare, NetWare Lite ODI サーバー (注) /クライアントドライ 用
	LAN Manager, NDIS DOS/NDIS OS/2 ドライバー※
	IBM LAN サーバー 用
	TCP/IP 用
	Windows 2000/NT 用
	Windows 98/95 用
※ この他、対応オプションソフトウェア (AT-TCP/32, AT-NFS-95 PC/TCP,X) の詳細につきましては、別シートをご参照下さい。	
(注) ODI/クライアントドライバは、NetWare 3.12J からの対 応となります。	
※ LA-ISAシリーズのみサポート。	

▲TOP

外観図

