

CentreCOM FH612TX・FH612TXS

ユーザーマニュアル

正誤表



アライドテレシス株式会社
141 東京都品川区東五反田 4-6-6 高輪台グリーンビル

この度は、CentreCOM FH612TX・FH612TXSをご購入いただき、誠にありがとうございます。「ユーザーマニュアル」の印刷に一部乱れがありましたので、お詫びして訂正いたします。

該当するページ

第4章「コンソールの接続」の4-4、4-5ページ

* この正誤表の次ページに該当ページの正しく印刷されたものを、そのまま掲載いたしますので、ユーザーマニュアルにはさむなどしてご利用ください。

- (6) 「PROM System Menu」から tab キーで「TCP/IP Parameters Configuration」メニューを選択し、Enter キーを押すと、次のような画面が表示されます。

```

FH612TX Stackable Hub - TCP/IP Parameters Configuration Menu

Interface #<1      Media Type: Ethernet>

IP Address        [0.0.0.0      ]
Subnet Mask       [0.0.0.0      ]
Default Gateway   [0.0.0.0      ]

Send BOOTP Request Upon Power Up <No >

                                HELP      SAVE      EXIT
    
```

図 4.0.3 「TCP/IP Parameters Configuration」メニュー

- (7) **Interface** は、デフォルトのまま <1 **Media Type: Ethernet**> にします。(tab キーでそのまま移動してください。)
- (8) 次に、**IP Address** フィールドに移動し、FH612TXのIPアドレスを入力し、Enter キーを押してください。
同様に **Subnet Mask** および **Default Gateway** を設定します。
- (9) **Send BOOTP Request Upon Power Up** フィールドは、デフォルトのまま <No> にします。(tab キーでそのまま移動してください。)
- (10) tab キーで **SAVE** コマンドへ移動し、Enter キーを押します。
- (11) 以上でIPアドレスの割り当てが完了しました。tab キーで **EXIT** コマンドへ移動し、Enter キーを押して「PROM System Menu」画面に戻ります。



- ・サブネットワークを形成しない場合は、クラスAのネットワークでは、255.0.0.0、クラスBのネットワークでは、255.255.0.0、およびクラスCのネットワークでは、255.255.255.0 を設定してください。
- ・Default Gateway では、ゲートウェイまたは、ルータ用のIPアドレスを指定します。このアドレスを使用して、サブネットワーク以外の宛先へパケットを送信します。現在使用しているネットワークがインターネットワークの一部でない場合、またはFH612TXからローカルネットワークの外にアクセスしたくない場合は、このフィールドを空白にしてください。

次に、BOOTP、および TFTP の設定を変更します。

- (12) 「PROM System Menu」から、tab キーで「Software Update」メニューを選択し、Enter キーを押すと、次のような画面が表示されます。

```

FH612TX Stackable Hub - Software Update Menu

Software Update Control      <Enable >
Software Update Mode        <Network  >

Boot Protocol                <BOOTP&TFTP>
Boot Server IP Address      [0.0.0.0      ]
Boot File Name               [
Last Boot Server IP Address: 0.0.0.0
Last IP Address:            0.0.0.0

                                HELP      SAVE      EXIT
    
```

図 4.0.4 「Software Update」画面

- (13) `Software Update Control` フィールドで、スペースバーを押して、`<Enable>` を `<Disable>` に切り換えます。この設定により、FH612TX は起動時に BOOTP リクエストの送信、および TFTP サーバからのダウンロードを行わなくなります。
- (14) tab キーで `SAVE` コマンドへ移動し、Enter キーを押します。
- (15) tab キーで `EXIT` コマンドに移動し、Enter キーを押して「PROM System Menu」画面に戻ります。

