

# CentreCOM® 8216FXL/SC リリースノート

## ソフトウェアバージョン 1.2.8J


この度は、CentreCOM 8216FXL/SC をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。  
このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。  
最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

### 1. 本バージョンでの制限事項


#### 1.1 スタティック MAC アドレステーブルについて

以下の機能は、現在未サポートとなっています。あらかじめご了承ください。


スタティック MAC アドレス表示 「All Static MAC Addresses」

 「オペレーションマニュアル」 2-94 ページ


スタティック MAC アドレスの追加・消去 「Add MAC address/Delete MAC address」

 「オペレーションマニュアル」 2-96 ~ 2-99 ページ

マルチキャストアドレスの追加・削除 「Add MAC address/Delete MAC address」

 「オペレーションマニュアル」 2-101 ~ 2-104 ページ

スタティック MAC テーブルの消去 「Clear static MAC table」


 「オペレーションマニュアル」 2-105 ページ

#### 1.2 「MAC アドレス(Ethernet address)」によるシステムの指定方法について


下記オプションを選択した場合、ネットワーク上の他のシステムを指定する方法として「MAC アドレス(Ethernet address)」が表示されますが、「MAC アドレス(Ethernet address)」による指定はサポートされていません。

また、マニュアルにおいても上記指定方法が記載されていますが、未サポートとなっていますので、ご了承ください。


ソフトウェアのダウンロード(ネットワーク上のシステム) 「Update software in another system」

 「オペレーションマニュアル」 2-22 ~ 2-23 ページ

リモートシステムへの接続 「Connect to a remote system」


 「オペレーションマニュアル」 2-28 ページ

Ping テスト 「Ping a remote system」

 「オペレーションマニュアル」 2-29 ページ

---


### 1.3 IGMP スヌーピング エージングタイムについて

 「オペレーションマニュアル」2-50 ~ 2-51 ページ

「IGMP Snooping Agent Time( Minutes )」オプションにおいて、「0 (ゼロ) を設定した場合、エージング機能が無効となる旨がマニュアルに記載されていますが、この設定は現在未サポートとなっていますので、ご了承ください。

---


### 1.4 ポートトランキングの画面表示について

 「オペレーションマニュアル」2-52 ~ 2-54 ページ

「Port trunking」オプションを選択した場合、トランキンググループとして「Port for port trunk」が1 ~ 5まで表示されますが、「Port for port trunk 5」は不要なため、使用しないでください。

---


### 1.5 1000BASE-SX/LX アップリンクポートのポートトランキング機能について

 「オペレーションマニュアル」2-52 ~ 2-54 ページ

1000BASE-SX/LXアップリンクポートのポートトランキング機能は未サポートとなっております。

---

### 1.6 1000BASE-SX/LX アップリンクポートのポートミラーリング機能について


 「オペレーションマニュアル」2-55 ~ 2-57 ページ

本製品のソフトウェア(プロトコルスタック部分)から送信されるパケット(BPDU、ARP reply、trap など)は、ミラーリングされません。

---

### 1.7 拡張モジュールについて

拡張モジュールを1枚のみ使用する場合は、上段のロット(ロットA)に装着してください。

 「ハードウェア設置マニュアル」3-5 ~ 3-10 ページ

AT-A15/SX・AT-A15/LX をご使用の際は、GBIC モジュールの取り外し、他のGBIC モジュールとの差し替えはしないでください。他のGBICモジュールを装着した場合のサポートはしてありません。

---

### 1.8 SNMP 機能について

[ Administration ] メニューの [ Reset and restart the system ] 実行時(ソフトウェアリセット時)に出力されるトラップは、coldStart です。


---

### 1.9 設定変更時のご注意

システムの設定変更(ミラーリング機能設定をのぞく)を行った後は、[ Main Menu ] -> [ Administration ] とすすみ、[ Reset and restart the system ] メニューを実行し、システムをリセットしてください。

---

### 1.10 Xmodem ダウンロード機能について

 「オペレーションマニュアル」2-26 ~ 2-27 ページ

[ XModem software update to this system ] メニューを実行後、ソフトウェアのダウンロードをやむをえず中断する場合は、電源ケーブルを接続し直してください。