

CentreCOM® 8216FXL/SC リリースノート


ソフトウェアバージョン 1.2.10J

この度は、CentreCOM 8216FXL/SC をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1. 本バージョンで修正された項目


本バージョンでは、前バージョン(1.2.8J)から下記の項目が修正されました。

1.1 IGMP スヌーピング エージングタイムについて

「オペレーションマニュアル」2-50 ~ 2-51 ページ

「IGMP Snooping Aging Time(Minutes)」オプションにおいて、エージングタイムに「0」(ゼロ)を設定した場合、エージングを無効とする機能がサポートされていませんでしたが、これを修正し、マニュアルの記述どおりとしました。

1.2 ポートランキングの画面表示について

「オペレーションマニュアル」2-52 ~ 2-54 ページ


「Port trunking」オプションを選択した場合、ランキンググループとして「Port for port trunk」が1 ~ 5まで表示されていましたが、「Port for port trunk 5」は不要なため削除し、マニュアルの記述どおりとしました。

2. 本バージョンでの制限事項


2.1 スタティック MAC アドレステーブルについて

以下の機能は、現在未サポートとなっています。あらかじめご了承ください。


スタティック MAC アドレス表示 「All Static MAC Addresses」

「オペレーションマニュアル」2-94 ページ


スタティック MAC アドレスの追加・消去 「Add MAC address/Delete MAC address」

「オペレーションマニュアル」2-96 ~ 2-99 ページ

マルチキャストアドレスの追加・削除 「Add MAC address/Delete MAC address」

「オペレーションマニュアル」2-101 ~ 2-104 ページ

スタティック MAC テーブルの消去 「Clear static MAC table」


「オペレーションマニュアル」2-105 ページ

2.2 「MAC アドレス(Ethernet address)」によるシステムの指定方法について


下記オプションを選択した場合、ネットワーク上の他のシステムを指定する方法として「MAC アドレス(Ethernet address)」が表示されますが、「MAC アドレス(Ethernet address)」による指定はサポートされていません。

また、マニュアルにおいても上記指定方法が記載されていますが、未サポートとなっていますので、ご了承ください。


ソフトウェアのダウンロード(ネットワーク上のシステム)「Update software in another system」

 「オペレーションマニュアル」2-22 ~ 2-23 ページ


リモートシステムへの接続「Connect to a remote system」

 「オペレーションマニュアル」2-28 ページ

Ping テスト「Ping a remote system」


 「オペレーションマニュアル」2-29 ページ

2.3 1000BASE-SX/LX アップリンクポートのポートランキング機能について

 「オペレーションマニュアル」2-52 ~ 2-54 ページ

1000BASE-SX/LX アップリンクポートのポートランキング機能は未サポートとなっております。


2.4 1000BASE-SX/LX アップリンクポートのポートミラーリング機能について

 「オペレーションマニュアル」2-55 ~ 2-57 ページ

本製品のソフトウェア(プロトコルスタック部分)から送信されるパケット(BPDU、ARP reply、trap など)は、ミラーリングされません。

2.5 拡張モジュールについて

拡張モジュールを1枚のみ使用する場合は、上段のスロット(スロットA)に装着してください。

 「ハードウェア設置マニュアル」3-5 ~ 3-10 ページ

AT-A15/SX・AT-A15/LX をご使用の際は、GBIC モジュールの取り外し、他の GBIC モジュールとの差し替えはしないでください。他の GBIC モジュールを装着した場合のサポートはしておりません。

2.6 SNMP 機能について

[Administration] メニューの [Reset and restart the system] 実行時(ソフトウェアリセット時)に出力されるトラップは、coldStart です。

2.7 設定変更時のご注意

システムの設定変更(ミラーリング機能設定をのぞく)を行った後は、[Main Menu] -> [Administration] とすすみ、[Reset and restart the system] メニューを実行し、システムをリセットしてください。

2.8 Xmodem ダウンロード機能について



「オペレーションマニュアル」2-26 ~ 2-27 ページ

[XModem software update to this system] メニューを実行後、ソフトウェアのダウンロードをやむをえず中断する場合は、電源ケーブルを接続し直してください。

