

ファーストイーサネット・スイッチ

# CentreCOM<sup>®</sup> FS708TXL/EL ユーザーマニュアル

● 設定や LED の点灯状態について

- スイッチ類の設定状態をお知らせください。
- LED の点灯状態をお知らせください。

● お問い合わせ内容について

- どのような症状が発生するのか、またそれはどのような状況で発生するのかをできる限り具体的に（再現できるように）お知らせください。

● ネットワーク構成図について

- ネットワークとの接続状況や、使用されているネットワーク機器がわかる簡単な図をお送りください。
- 他社の製品をご使用の場合は、メーカー名、機種名、バージョンなどをお知らせください。

## 14 おことわり

- 本書は、アライドテレシス株式会社が作成したもので、全ての権利を弊社が保有しています。弊社に無断で本書の一部または全部をコピーすることを禁じます。
- 予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがありますがご了承ください。
- 改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますがご了承ください。
- 本装置の内容またはその仕様により発生した損害については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

Copyright © 2004 アライドテレシス株式会社

## 15 商標

CentreCOM は、アライドテレシス株式会社の登録商標です。

## 16 マニュアルバージョン

2004 年 6 月 Rev.A 初版

この度は、CentreCOM FS708TXL/FS708EL をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。

本製品は、10BASE-T/100BASE-TX ポートを 8 ポート装備したファーストイーサネット・スイッチです。

本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、お読みになった後も大切に保管してください。

本書では、製品別に記述する必要がある場合に限り、「FS708TXL」、または「FS708EL」と対象製品が識別できるように記載していますが、両製品に共通する内容に関しては、「本製品」または「本体」のように記載しています。

## 1 特長

- 10BASE-T/100BASE-TX ポートを 8 ポート装備
- オートネゴシエーション機能をサポート
- 全ポート MDI/MDI-X 自動切替機能をサポート
- フローコントロール機能をサポート  
Half Duplex 時：バックプレッシャー  
Full Duplex 時：IEEE802.3x PAUSE
- 最大 4 K の MAC アドレスを登録可能
- AC 電源を内蔵 (FS708TXL)
- ポートの通信状況が一目でわかる LED を装備
- スチール製デスク側面などの垂直面に取り付け可能なマグネットキット (別売) 対応
- 19 インチ・ラックマウントキット (別売) 対応

## 2 アイコンの説明

アイコン	意味	説明
	ヒント	知っていると便利な情報、操作の手助けになる情報を示しています。
	注意	物的損害や使用者が傷害を負うことが想定される内容を示しています。
	警告	使用者が死亡または重傷を負うことが想定される内容を示しています。
	参照	関連する情報が書かれているところを示しています。

## 3 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認して、次のものが入っているかを確認してください。

- CentreCOM FS708TXL または FS708EL 本体 (1 台)
- 電源ケーブル<sup>®</sup> (FS708TXL のみ AC100V 用 1 本)
- AC アダプター (FS708EL のみ 1 個)
- DC 電源ケーブル固定バンド (FS708EL のみ 1 個)
- 電源ケーブル抜け防止フック (FS708TXL のみ 1 個)
- 製品保証書 (1 枚)
- シリアル番号シール (2 枚)
- ユーザーマニュアル (本書)

※ 同梱の電源ケーブルは FS708TXL 専用です。FS708TXL 以外の電気機器には使用できませんのでご注意ください。

また、本製品を移送する場合は、工場出荷時と同じ梱包箱で再梱包されることが望まれます。再梱包のために、本装置が納められていた梱包箱、緩衝材などは捨てずに保管しておいてください。

## 4 各部の名称と機能

FS708TXL/FS708EL LED およびポートの配置は共通です。




図 1 外観図 (正面)




図 2 外観図 (背面)

# 安全のために

必ずお守りください

**警告** 下記の注意事項を守らないと火災・感電により、死亡や大けがの原因となります。

**分解や改造をしない**  
本製品は、取扱説明書に記載のない分解や改造はしないでください。火災や感電、けがの原因となります。

分解禁止

**雷のときはケーブル類・機器類にさわらない**  
感電の原因となります。

雷のときはさわらない

**異物は入れない 水は禁物**  
火災や感電の恐れがあります。水や異物を入れないように注意してください。万一水や異物が入った場合は、電源プラグをコンセントから抜いてください。

異物厳禁

**通風口はふさがない**  
内部に熱がこもり、火災の原因となります。

ふさがない

**湿気やほこりの多いところ 油煙や湯気のアたる場所には置かない**  
火災や感電の原因となります。

設置場所注意

**表示以外の電圧では使用しない**  
火災や感電の原因となります。本製品は AC100-120V で動作します。なお、本製品に付属のケーブルは 100V 用ですのでご注意ください。

電圧注意

**正しい電源ケーブル・ACアダプターを使用する**  
不適切な電源ケーブル・ACアダプターの使用は火災や感電の原因となります。必ず、付属の電源ケーブル・ACアダプターをご使用ください。

付属品を使え

**コンセントや配線器具の定格を超える使い方はしない**  
たこ足配線などで定格を超えるで発熱による火災の原因となります。

たこ足禁止

**設置・移動のときは電源プラグを抜く**  
感電の原因となります。

プラグを抜け

**電源ケーブルを傷つけない。**  
火災や感電の原因となります。電源ケーブルやプラグの取扱上の注意

- 加工しない、傷つけない。
- 重いものを載せない。
- 熱器具に近づけない、加熱しない。
- 電源ケーブルをコンセントから抜くときは、必ずプラグを持って抜く。

傷つけない

## ご使用にあたってのお願い

次のような場所での使用や保管はしないでください

- ・直射日光の当たる場所
- ・暖房器具の近くなどの高温になる場所
- ・急激な温度変化のある場所 (結露するような場所)
- ・湿気の多い場所や、水などの液体がかかる場所 (湿度 80% 以下の環境でご使用ください)
- ・振動の激しい場所
- ・ほこりの多い場所や、ジュースを飲んだ場所 (静電気障害の原因となります)
- ・腐食性ガスの発生する場所

**静電気注意**  
本製品は、静電気に敏感な部品を使用しています。部品が静電破壊する恐れがありますので、コネクタの接点部分、ポート、部品などに素手で触れないでください。

**取り扱いにはいねいに**  
落としたり、ぶつけたり、強いショックを与えないでください。

## お手入れについて

**清掃するときは電源を切った状態で**  
誤動作の原因になります。

**機器は、乾いた柔らかい布で拭く**  
汚れがひどい場合は、柔らかい布に薄めた台所用洗剤 (中性) をしみこませ、強く絞ったものでふき、乾いた柔らかい布で仕上げてください。

ぬらすな 中性洗剤 使用 強く絞る

**お手入れには次のものは使わないでください**  
石油・みがき粉・シンナー・ベンジン・ワックス・熱湯・粉せっけん (化学ぞうきんをご使用のときは、その注意書に従ってください。)

シンナー類 不可

