



最初にお読みください

CentreCOM® FS808M/FS816M リリースノート

この度は、CentreCOM FS808M/FS816M（以下、CentreCOM を省略）をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。

このリリースノートは、取扱説明書とコマンドリファレンスの補足や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。

最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1 ソフトウェアバージョン 1.0.1

2 本バージョンで修正された項目

ソフトウェアバージョン 1.0.0 から 1.0.1 へのバージョンアップにおいて、以下の項目が修正されました。

- 2.1 ポートミラーリングのソースポートを設定する場合、すでにミラーポート（デスティネーションポート）に設定されているポートをソースポートとして設定したときにエラーメッセージが表示されませんでした。エラーメッセージを表示するように修正しました。
- 2.2 SNMP の MIB-II オブジェクトで、snmp グループの snmpEnableAuthenTraps の値が実際の値とは異なることがありましたが、これを修正しました。
- 2.3 SNMP の MIB-II オブジェクトで、ip グループの ipNetToMediaIfIndex の値を一覧表示させた場合と詳細表示させた場合で値が異なることがありましたが、これを修正しました。
- 2.4 約 5800 文字以上改行されていない連続した文字列を持つファイルを本製品にダウンロードし、SHOW FILE コマンドでファイルの内容を表示すると本製品がリポートしていましたが、これを修正しました。
- 2.5 タグ付きポートをポートミラーリングのソースポートに指定した場合、本製品がリポートする場合がありますでしたが、これを修正しました。
- 2.6 タグ VLAN とポートランキングが併用できませんでしたが、併用できるように修正しました。
- 2.7 BPDU 透過機能有効コマンド（ENABLE SWITCH BPDUFORWARDING）の実行後、設定内容を保存し、そのファイルを起動時設定ファイルに設定して本製品を再起動した場合、BPDU 透過機能が有効になりませんでした。これを修正しました。
なお、BPDU 透過機能が有効の場合、PAUSE フレーム受信によるフローコントロールが有効になりませんが、これは本製品の制限事項となります。

- 2.8 BPDU 透過機能が無効の場合、PAUSE フレーム受信によるフローコントロールが有効になりませんでした。これを修正しました。
- 2.9 本製品に設定した IP アドレスと同じネットワークアドレスのディレクティブブロードキャストを受信しても、本製品が応答しないことがありましたが、これを修正しました。
- 2.10 SHOW LOG コマンドで表示されるログメッセージの日付が、497 日経過後、正しくカウントされないことがありましたが、497 日経過後は 0 に戻るように修正しました。
- 2.11 トランクグループに所属するポートのステータスを、SNMP の MIB-II オブジェクトの interface グループ ifAdminStatus で「down」に設定変更できましたが、変更できないように修正しました。
- 2.12 本製品から指定 IP アドレスに対して PING コマンドを実行し、失敗した場合に表示されるメッセージに誤記がありましたが、これを修正しました。
- 2.13 SHOW SNMP コマンド実行時に表示される SNMP (GET/SET) のリスニング UDP ポート番号の項目名を、SNMP Manager Listen Port から、SNMP Agent Listen Port に修正しました。
- 2.14 SET SWITCH MIRROR コマンドで、ミラーポートの設定および解除を実行した後、ADD VLAN コマンドで全ポートを同じ VLAN に追加しようとすると、エラーメッセージが表示され設定できませんでしたが、これを修正しました。
- 2.15「SET VLAN=default PORT=all FRAME=TAGGED」コマンド実行時に、エラーメッセージが表示され設定できませんでしたが、これを修正しました。
- 2.16「SHOW CONFIG DYNAMIC=vlan」コマンド実行時に、本製品の動作が不安定になることがありましたが、これを修正しました。
- 2.17 SET SNMPTRAP LISTENPORT コマンドで SNMP (TRAP) のリスニングポートを変更した後、SNMP マネージャーから GET で情報を取得できませんでしたが、これを修正しました。
- 2.18 SHOW ACCESS FILTER コマンドで、TELNET を指定した場合に表示されるメッセージに誤記がありましたが、これを修正しました。
- 2.19 syslog サーバーに転送されたログを参照すると、メッセージの日付がシステム起動時からの日数になっていないことがありましたが、これを修正しました。
- 2.20 PROTOS テストと本製品宛通信を長時間実施していると、本製品がリブートする場合があります。これを修正しました。

3 本バージョンでの制限事項

ソフトウェアバージョン 1.0.1 には、以下の制限事項があります。

3.1 フローコントロール機能について

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」

BPDU 透過機能が有効の場合、PAUSE フレーム受信によるフローコントロールは有効になりません。

3.2 スタティックエントリーの登録数について

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「フォーディングデータベース」

スタティックエントリーは最大 512 件まで登録可能ですが、MAC アドレスの値によっては、512 件まで登録できないことがあります。

4 取扱説明書・コマンドリファレンスの補足・誤記訂正

同梱の取扱説明書 (Rev.A)、および CD-ROM に収録されている「CentreCOM FS808M/FS816M コマンドリファレンス 1.0.1 (Rev.B)」の補足事項、または誤記訂正です。

4.1 フォーディングデータベースの登録数に応じた画面表示の違いについて

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「バーチャル LAN」

次のコマンドを実行する際、フォーディングデータベースに登録されている MAC アドレスの数に応じて画面に表示されるメッセージが異なります。

- ADD VLAN
- DELETE VLAN
- CREATE SWITCH TRUNK
- ADD SWITCH TRUNK
- DELETE SWITCH TRUNK

たとえば、MAC アドレスの登録数が 100 件未満の場合、次のように表示されます。

```
Manager > create switch trunk=uplink port=2   
Operation successful.
```

しかし、たとえば MAC アドレスの登録数が 100 件以上の場合は、次のように表示されます。処理の経過ごとにピリオドが増えていきます。

```
Manager > create switch trunk=uplink port=2   
FDB Clear.....  
Operation successful.
```

MAC アドレスの数が多の場合、この処理に、最長で約 2 分かかることがあります。

4.2 無効のポートでの受信カウンターについて

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」

ポートの状態を無効にしている場合であっても、そのポートで最初にデータを受信した際だけ、カウンターが 1 パケット分カウントアップされます。データが何パケットであっても、カウントアップされるのは 1 パケット分だけです。データ自体は転送されません。

4.3 ポートミラーリングでのフローコントロールについて

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」

ポートミラーリング機能でもフロー制御が行われます。ミラーリングのソースポートを複数ポート以上で指定し、ミラーリング機能を有効に設定している場合、ミラーポートで輻輳すると、ソースポートから PAUSE フレームが送信されます。ソースポートとして設定されていないポートからは PAUSE フレームは送信されません。

4.4 タグなしポートからの送信パケット長について

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」

タグなしパケットには、スイッチ内部で 4Byte のタグが付加されます。このため、SHOW SWITCH PORT COUNTER コマンドで表示される ifInOctets (受信オクテット数) と ifOutOctets (送信オクテット数) には、実際に受送信した総オクテット数よりも大きな値が表示されます。

送信時には、ポートのタグ付きまたはタグなしの属性に応じて正しいパケットが送信されます。つまり、タグ付きポートから送信されるパケットには 4Byte のタグが付加されたまま送出され、タグなしポートから送信されるパケットからは内部処理で付加された 4Byte のタグは削除されてタグなしパケットとして送出されます。

たとえば、64Byte のタグなしパケットを受信した場合、スイッチ内部では 68Byte のパケットになりますが、タグ付きポートからは 68Byte のタグ付きパケットとして送出され、タグなしポートからは 64Byte のタグなしパケットとして送出されます。

4.5 アクセスフィルターの設定内容の確認

 **参照** 「取扱説明書」 98 ページ

手順 14 (97 ページ手順 7～9 の設定内容を確認するコマンド) の記載に誤りがありましたので、以下のとおり訂正してお詫びいたします。

14 SHOW ACCESS FILTER コマンドでグローバルグループの設定を確認します。

```
Manager > show access filter=global 
```

GLOBAL:

Access Filtering Enabled


Port -

Default Discard

Entry	IP	MASK	Action	Port
1	192.168.10.100	255.255.255.255	PASS	14

4.6 ソフトウェアのバージョンアップの注意事項

 参照 「取扱説明書」 73、107 ページ

 参照 「コマンドリファレンス」 / 「アップロード・ダウンロード」

FTP にて、バージョン 1.0.0 から 1.0.1 にソフトウェアをバージョンアップする場合、FTP クライアントソフトのタイムアウトの設定によっては、ソフトウェアのダウンロード途中でタイムアウトと判断され、FTP セッションが切断されてしまうことがあります。ただし、この場合でも、ソフトウェアのダウンロードは正常に終了しています。

コンソールまたは Telnet で本製品にログインした状態で FTP を実行すると、ソフトウェアのダウンロード終了時に、「Completed」のメッセージが表示されますので、ダウンロードが終了したことを確認できます。

5 コマンドリファレンスについて

最新の日本語版コマンドリファレンス「CentreCOM FS808M/816M コマンドリファレンス 1.0.1 (J613-M6983-03 Rev.B)」は弊社 Web サイトに掲載されています。

本リリースノートは、上記のコマンドリファレンスに対応した内容になっていますので、お手持ちのコマンドリファレンスが上記のものでない場合は、弊社 Web サイトで最新の情報をご覧ください。

※バージョン番号「J613-M6983 Rev.B」は、コマンドリファレンスの全ページ（左下）に入っています。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>

