



最初にお読みください

# CentreCOM® x210シリーズ リリースノート


この度は、CentreCOM x210 シリーズをお買いあげいただき、誠にありがとうございます。このリリースノートは、取扱説明書、コマンドリファレンスの補足や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

## 1 ファームウェアバージョン 5.3.4A-2.3

### 2 本バージョンでの制限事項


ファームウェアバージョン **5.3.4A-2.3** には、以下の制限事項があります。

#### 2.1 システム

 **「コマンドリファレンス」 / 「運用・管理」 / 「システム」**

- show tech-support コマンド実行時に不正なエラーメッセージが表示されます。これは表示だけの問題で、ファイルへの出力は正常に行われます。
- インターフェースで受信可能な最大パケットサイズを 1518 バイト以上に設定した場合、1518 バイト以上のブロードキャストパケット、マルチキャストパケット、ジャンボフレームを受信すると、“BAD PACKET SIZE” というエラーが受信パケット数分出力されます。

#### 2.2 ユーザー認証

 **「コマンドリファレンス」 / 「運用・管理」 / 「ユーザー認証」**

- security-password forced-change コマンドで、パスワード有効期限が過ぎた次のログイン時に、パスワード変更を求める表示が出るように設定しても、スタートアップコンフィグが存在しない場合、新パスワードを入力しても拒否されログインできません。security-password forced-change コマンドを設定した場合、設定を保存し、スタートアップコンフィグを指定してください。
- security-password reject-expired-pwd コマンド設定をして、パスワード有効期限が過ぎた場合、ログイン時には、有効期限の過ぎたユーザーのログインが拒否されますが、権限レベルが 14 以下のユーザーのログインは拒否されません。


#### 2.3 ログ

 **「コマンドリファレンス」 / 「運用・管理」 / 「ログ」**

保存するメッセージの最大量が log size コマンドで設定した値と異なります。

---


## 2.4 トリガー

 **「コマンドリファレンス」 / 「運用・管理」 / 「トリガー」**

定時トリガー (type time) を設定時、設定したトリガーの開始時刻とシステム時刻との差が少ないとトリガーが動作しません。トリガーの開始時刻とシステム時刻の差が 40 秒以上になるように設定してください。

---


## 2.5 SNMP

 **「コマンドリファレンス」 / 「運用・管理」 / 「SNMP」**

- 本製品で SNMPv3 を使用して、SNMP マネージャーとして SwimView を接続した環境において、本製品を再起動すると、SwimView との接続ができなくなります。  
なお、SNMP マネージャーとして Swim Manager を接続した場合は、本現象は発生しません。また、SwimView を接続した場合でも、SNMPv1 または SNMPv2c を使用する場合は、本現象は発生しません。
- Ether-Like.mib、dot3StatsTable の値が一部 CLI 上の値と一致しない場合があります。dot3StatsTable には主にポートカウンター情報のオブジェクトがあります。  
ポートカウンター情報は CLI の show platform port counters コマンドで確認してください。
- 「no rmon collection stats」で RMON 統計情報エントリを削除するときは、関連する RMON アラーム設定を先に削除してください。逆の順序で削除すると RMON 関連プロセスが異常終了します。
- 「no snmp-server ipv6」で IPv6 の SNMP エージェントを無効にし、再度有効にすると、IPv4 と IPv6 の SNMP が併用できなくなります。IPv4、IPv6 ともに有効にしたら、設定を保存、再起動することにより併用が可能になります。
- LACP を使用しトランクグループを作成した際、対向機器の SNMP マネージャーで linkDown トラップを受信できない場合があります。送信先ホストの設定をする際、通知メッセージの形式で informs を指定すると informs パケットが受信できます。
- fallingAlarm トラップが正しい OID で送信されません。
- rmon alarm コマンドでサンプル値としきい値の比較方法に absolute を指定しているとき、risingAlarm トラップと fallingAlarm トラップが送信されません。

---

## 2.6 sFlow

 **「コマンドリファレンス」 / 「運用・管理」 / 「sFlow」**

- sflow collector コマンドで sflow の UDP ポートを設定したとき、コンフィグに反映されず、保存、再起動で初期設定に戻ってしまいます。再起動した場合は、再度設定してください。SNMP マネージャーから設定した場合も同様です。
- sflow でタグなしパケットを受信した場合の ingress のサンプリング情報に、タグ情報が付与されています。

- SNMP マネージャーから下記の Object を 1 以外に設定しても、sFlow サンプリング、sFlow カウンターは有効になりません。SNMP から有効にする場合は、下記のように設定してください。
  - ・ フローサンプリング  
sFlowFsReceiver : 1  
かつ  
sFlowFsPacketSamplinkgRate : 0 以外  
に設定
  - ・ カウンターサンプリング  
sFlowCpReceiver : 1  
かつ  
sFlowCpInterval : 0 以外  
に設定

---


## 2.7 SSH サーバー

 **【コマンドリファレンス】 / 【運用・管理】 / 【Secure Shell】**

SSH サーバーのリスニング TCP ポート番号を 23 に設定しないでください。23 に設定すると不正なログが大量に出力されます。

---


## 2.8 インターフェース

 **【コマンドリファレンス】 / 【インターフェース】**

- コンポート、SFP ポートにおいて、polarity コマンドで mdi または、mdix を設定するとエラーになります。
- 通信速度が 1000Mbps の SFP ポートで通信速度を 100Mbps に設定すると、設定をオートネゴシエーションに戻してもリンクダウンしたままになります。通信速度を 1000Mbps、デュプレックスモードを Full Duplex に設定する、または SFP モジュールを抜き差しすることで通信が復旧します。

---

## 2.9 ポートセキュリティ

 **【コマンドリファレンス】 / 【インターフェース】 / 【スイッチポート】**


- ポートセキュリティにおいて、不正パケット受信時のアクションとして shutdown (DISABLE) が実行されたときに、show port-security interface コマンドで表示される Port Status が ENABLED のままになります。
- ポートセキュリティにおいて、不正パケット受信時のアクションが実行されてポートがロックされたあと、ポートセキュリティを無効にしても、show port-security interface コマンドで表示される Lock Status が LOCKED のままになります。
- ポートセキュリティにおいて、不正パケット受信時のアクションとして shutdown (DISABLE) が実行されたあと、clear mac address-table コマンドでスタティックエントリを削除すると、show port-security interface コマンドで表示される Lock Status が LOCKED から UNLOCKED に変わり、ポートがリンクダウンしたままになります。

ポートのロックを解除するには、switchport port-security コマンドを no 形式で実行してください。

- ジャンボフレームとポートセキュリティは併用できません。
- ポートセキュリティによって学習された MAC アドレスをエージアウトしないよう設定し、ポートセキュリティの不正パケット受信時の動作を指定している場合、ポートセキュリティを無効にしてもスタティック MAC アドレスがコンフィグに残ったままになります。コンフィグに残ってしまったスタティック MAC アドレスは、no mac address-table static または、clear mac address-table コマンドで削除してください。
- ポートセキュリティにおいて、不正パケット受信時の動作を shutdown に設定している状態で、ポートセキュリティを無効にすると、ログが正しく出力されず、show interface status コマンドでインターフェースのステータスが正しく表示されません。shutdown コマンドでインターフェースを無効にし、その後有効にすることで正しく表示されます。
- ポートセキュリティと UDLD は併用できません。

---


## 2.10 MAC アドレススラッシング検出

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「インターフェース」 / 「スイッチポート」

- MAC アドレススラッシング検出時の動作に vlan-disable を指定したとき、検出後の動作継続時間内に、該当 VLAN に対して switchport enable vlan コマンドを実行しても、手動で動作を解除できず、VLAN を有効にできません。
- MAC アドレススラッシングプロテクションが、設定した検出しきい値どおりに動作しないことがあります。複数の MAC アドレスが同時に移動した場合、しきい値に関係なく MAC アドレススラッシングプロテクションが機能します。
- MAC アドレススラッシング検出時の動作に learn-disable アクションを設定しているとき、MAC アドレススラッシング検出後、MAC アドレスの学習が停止されないことがあります。
- MAC アドレススラッシングプロテクション設定時、ループを検出したすべてのポートが、設定した動作を行います。
- MAC アドレススラッシング検出時の動作に port-disable または link-down を指定したとき、検出後の動作継続時間内に、該当ポートに対して shutdown コマンドでインターフェースを無効化すると、以下のような状態になります。  
port-disable 設定時：リンクダウンしますが、show interface コマンドで Link is UP と表示されます。  
link-down 設定時：リンクダウンしていたポートがリンクアップしてしまいます。

---


## 2.11 ループガード

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「インターフェース」 / 「スイッチポート」

- MSTP を設定後、LDF 検出機能を有効にし、MSTP を無効にするか MST インスタンスに関連付けられた VLAN を削除すると、LDF が送出されなくなります。LDF の送出を再開させるには、システムを再起動してください。ただし、MST インスタンスを作成せずに MSTP を有効にしただけの場合は、現象は発生しません。また、RSTP では本現象は発生しません。
- パケットストームプロテクションで検出する受信レートの値が、実際の値より高く検出されてしまいます。
- パケットストームプロテクションで、Action が動作していないときに show mls qos interface storm-status コマンドで表示される Action のタイムアウトの残り時間が常にカウントされています。
- LDF 検出によってループを検出しているとき、FDB の MAC アドレスエントリがエージアウトしても削除されません。
- ポート認証が有効なポート上では、他の装置から LDF を受信しても、Uplink など他のポートへ転送されません。他の装置で LDF を有効にしているとループが検出できない場合があるので、ポート認証が有効なポート上で LDF 検出機能を有効にしてください。

---


## 2.12 スイッチポート

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「インターフェース」 / 「スイッチポート」

- フローコントロール (802.3x PAUSE の受信) を有効にすると、スイッチポートのデブプレックスがオートネゴシエーション以外の固定設定であっても、フローコントロールが動作します。
- SFP モジュールを装着した状態でシステムを再起動すると、ifOutDiscards カウンターがカウントアップします。本現象は AT-MG8T 装着時には発生しません。
- egress-rate-limit コマンドでポートに送信レートの上限値を設定すると、上限値が設定されていないポートでも、送信レートが制限されることがあります。本現象は約 700Byte 以上のブロードキャスト、マルチキャストパケット送信時に発生します。

---

## 2.13 リンクアグリゲーション

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「インターフェース」 / 「リンクアグリゲーション」

- ポート認証と LACP を同一ポートで併用することはできません。認証ポートではスタティックチャンネルグループ (手動設定のトランクグループ) で設定するようにしてください。
- スタティックチャンネルグループ (手動設定のトランクグループ) とパケットストームプロテクションを併用するときは、グループ内のスイッチポートに対してパケットストームプロテクションを設定するようにしてください。スタティックチャンネルグループに対して設定すると、パケットストームプロテクションが正しく動作しません。

- 複数の Telnet セッションで 1 セッションがポートインターフェースモードに入り、別のセッションが VLAN インターフェースモードに入っているとき、ポートインターフェースモードの switchport 以降に入力できるコマンド (static-channel-group 等) を実行するとエラーになります。
- ゲスト VLAN に所属している Supplicant がスタティックチャンネルグループに所属している状態でスタティックチャンネルグループの設定を削除すると、認証の設定が消えているにもかかわらず、スタティックチャンネルグループに所属していたポートがゲスト VLAN に所属したままになります。ゲスト VLAN の設定を削除してから、スタティックチャンネルグループの設定を削除してください。
- スタティックチャンネルグループの対向機器の先に SNMP マネージャーが接続されている場合、スタティックチャンネルグループのメンバーポートをリンクアップした際、対向機器のリンクアップトラップが SNMP マネージャーに送信されないことがあります。
- チャンネルグループに所属するポートに egress-rate-limit コマンドで送信レート上限値を設定するとエラーになります。チャンネルグループのインターフェースに egress-rate-limit コマンドを実行すると、所属するポートに設定が反映されます。

---

## 2.14 ポート認証

### 参照「コマンドリファレンス」/「インターフェース」/「ポート認証」


- 複数の Supplicant が同時に Web 認証を行った場合、いずれかの Supplicant の認証に失敗し、認証画面が崩れた状態で表示される (User name 欄だけが表示される) ことがあります。そのような場合は、Web ブラウザーで「再読み込み」を実行してください。
- Web 認証と Auth-fail VLAN 併用時、認証失敗した Supplicant が Auth-fail VLAN の所属になったとき、Supplicant の Web 認証画面に認証失敗のメッセージが表示されず、「Authenticated」と表示されます。これは表示だけの問題で動作には影響しません。
- Web 認証の Ping ポーリング機能を有効にし、auth-web-server ping-poll failcount コマンドで Supplicant がなくなったと判断する Ping 無応答の回数を 1 に設定すると、Supplicant が Ping に応答しているにもかかわらず、認証が解除されます。failcount には 2 以上の値を指定するようにしてください。
- 802.1X 認証または MAC ベース認証と MSTP を同一筐体内で併用し、かつ認証ポートでゲスト VLAN を使用した場合、認証成功時と認証解除時に不正なエラーメッセージが表示されます。これは表示だけの問題で動作には影響しません。
- auth supplicant-mac コマンドで特定の MAC アドレスを持つ Supplicant 固有のパラメーターが設定されている場合、該当 Supplicant の認証にタイムアウトしていったん本製品から EAP-Failure が送信されると、その後 Supplicant から EAPOL-Start を受信しても、EAP-Request ではなく EAP-Failure を返すため、認証を開始できなくなります。
- Web 認証において、auth max-supplicant コマンドで設定された最大数まで Supplicant が認証されている状態にもかかわらず、新たな Supplicant から Web 認証

サーバーへのアクセスが可能です。この際、認証画面には HTTP 403 エラーが表示されます。

- Web 認証のインターセプトモードが設定されているとき、no auth-web-server mode promiscuous コマンドの実行で、インターセプトモードの設定が無効になります。
- Web 認証用の DHCP サーバー機能使用時、X.X.X.0 や X.X.X.255 など割り当てておけない IP アドレスや、別のネットワークの IP アドレスを貸し出す場合があります。Web 認証用の DHCP サーバー機能を使用する場合、ポート認証を使用するインターフェースには、ホスト部ができるだけ小さい値の IP アドレスを割り当てるようにしてください。
- 同一ポート上で 802.1X 認証、MAC ベース認証、Web 認証を併用した場合、または MAC ベース認証と Web 認証を併用した場合に、Web 認証用 DHCP サーバー機能を使用すると、認証前の Supplicant が Web 認証用 DHCP サーバーから IP アドレスを取得できません。このような場合は、Web 認証用 DHCP サーバー機能ではなく、通常の DHCP サーバー機能を使用してください。
- LACP とポート認証を同一ポートで併用したとき、LACP ポートがリンクアップすると認証情報に対向機器の情報が載る場合があります。Single-host モードのポートでは該当情報が消えるまで (約 30 秒) Supplicant は認証を行うことができません。ホストモードを Single-host モード以外に設定することで回避できます。
- auth-web-server dhcp ipaddress コマンドが、no auth-web-server ipaddress によりランニングコンフィグから削除されてしまいます。また、auth-web-server ipaddress コマンドが no auth-web-server dhcp ipaddress によりランニングコンフィグから削除されてしまいます。設定したコマンドの no 形式で削除してください。
- 本製品と Supplicant の間に EAP 透過スイッチをはさんだ状態で 802.1X 認証を使用すると、認証ポートを抜き差しした後すぐに行われる再認証が失敗します。また、その状態で Supplicant から EAP-logoff メッセージを送信し、再び認証を行うと認証関連プロセスが異常終了します。EAP 透過スイッチと接続する場合、EAPOL のバージョン 2 を使用することで回避できます。
- EAP 透過機能で forward (受信した EAPOL パケットを VLAN に関係なくすべてのポートに転送する) に設定した場合、ポートミラーリングのソースポートからコピーされた EAPOL パケットとは別にミラーポートへ EAPOL パケットが転送されます。
- Web 認証サーバーのインターセプトモードとセッションキープ機能を併用すると、セッションキープ機能が働かない場合があります。
- aaa accounting xxx コマンドで複数の RADIUS サーバーを指定しても、はじめに記述された RADIUS サーバーにしかアカウントリクエストを送信しません。サーバーグループを作成、指定した場合も同じです。

---

## 2.15 VLAN クラシファイア


 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「L2 スイッチング」 / 「バーチャル LAN」

- VLAN クラシファイアルールにマッチしないパケットにおいて、その送信元 IP アドレスが VLAN インターフェースに設定されているアドレスと同一ネットワークアドレスのパケットの場合、ポート本来の VLAN に転送されません。VLAN インターフェースに設定されているアドレスと異なるネットワークアドレスのパケットの場合は、ポート本来の VLAN に転送されます。
- 一つのルールで構成される VLAN クラシファイアグループと、そのルールを含む複数のルールで構成されるグループが、それぞれ異なるスイッチポート上に設定されているとき、一つのルールで構成されるグループをポート上から削除したあと、再び同一ポートに追加しようとするエラーメッセージがコンソールに出力され、グループをポートに設定することができず、HSL エラーログも出力されます。

一つのルールで構成される VLAN クラシファイアグループを削除するより前に、そのルールを含む複数のルールで構成されるグループを他のポート上から削除してください。その後、一つのルールで構成されるグループを削除することで、そのグループを同一ポートに設定しなおすことができます。

---


## 2.16 プライベート VLAN

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「L2 スイッチング」 / 「バーチャル LAN」

プライベート VLAN のアイソレート VLAN に設定したポートをプライマリー VLAN に変更した場合、ランニングコンフィグは正しく表示されますが、正常に動作しません。アイソレート VLAN に設定したポートをプライマリー VLAN に変更する場合、アイソレート VLAN の設定を削除し、プライマリー VLAN の設定を行ってください。

---

## 2.17 スパニングツリープロトコル

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「L2 スイッチング」 / 「スパニングツリープロトコル」


- BPDU ガード機能の動作中に、グローバルコンフィグモードにて spanning-tree portfast bpdu-guard コマンドを no 形式で実行してリンクアップしたあと、再度 spanning-tree portfast bpdu-guard コマンドを実行すると、BPDU ガード機能が動作しません。  
ケーブルを抜き差しすることで、再度 BPDU ガード機能が動作します。  
また、インターフェースモードにて spanning-tree portfast bpdu-guard コマンドを実行する場合は、本現象は発生しません。
- 動作モードの設定 (spanning-tree mode コマンド) が RSTP のとき、no spanning-tree force-version コマンドを使用して明示的なバージョン指定を削除することができません。no 形式を用いずに適切なバージョンを指定して設定しなおしてください。
- ターミナルモニター実行中 spanning-tree enable コマンドを no 形式で実行すると不正なエラーメッセージが表示されます。これは表示だけの問題で動作には影響しません。



- spanning-tree priority コマンドを no 形式で実行してもポートプライオリティーが初期値に戻りません。初期値に戻す場合は、spanning-tree priority コマンドでポートプライオリティーを 128 に変更してください。

---


## 2.18 EPSR とループガードの併用

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「L2 スイッチング」 / 「EPSR」

EPSR と MAC アドレススラッシングプロテクション併用時、EPSR のトポロジーチェンジにより、ループが検出される場合があります。EPSR とループガードを併用する場合は LDF 検出機能を使用してください。

---


## 2.19 DHCP Snooping

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「L2 スイッチング」 / 「DHCP Snooping」

DHCP Snooping 有効時、ループガードの LDF 検出によって port-disable の動作が継続しているポートでは、DHCP メッセージがフィルタリングされずに通過します。

---


## 2.20 IP インターフェース

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「IP」 / 「IP インターフェース」

ip address dhcp コマンドを、client-id パラメーターを付けて VLAN インターフェースに設定した後、再起動を行うと、設定が反映されません。VLAN インターフェースには、hostname パラメーターのみを指定してください。client-id パラメーターを使用する場合は、リブートトリガーにより起動後に再設定を行うようにしてください。

---


## 2.21 スタティック ARP エントリー

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「IP」 / 「ARP」

VLAN に IP アドレスを設定し、スタティック ARP エントリーを登録後、IP アドレスを変更すると、IP アドレス変更前のスタティック ARP エントリーが show arp コマンドを実行しても表示されません。show running-config コマンドで表示されない ARP エントリーを確認し、ARP キャッシュから削除、再度登録することで表示されるようになります。

---

## 2.22 IGMP Snooping


 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「IP マルチキャスト」 / 「IGMP Snooping」

- ip igmp static-group コマンドで source パラメーターを指定しても、指定した送信元 IP アドレス以外からのマルチキャストパケットも指定したポートにだけ送信してしまいます。
- フィルターモードが Exclude モード (MODE\_IS\_EXCLUDE) で、送信元アドレスが指定されている IGMPv3 Report メッセージを受信しても、該当グループが登録されません。送信元リストが空の MODE\_IS\_EXCLUDE は正しく認識されます。
- BLOCK\_OLD\_SOURCES を Record Type に持つ IGMPv3 Report メッセージを受信しても、すでに登録されている送信者リストから削除されません。また、ルーターポートに上記の Report メッセージが転送されません。

- IGMPv2 ホストと IGMPv3 ホストが同一 VLAN 上に存在する場合、IGMPv2 ホストによるグループへの参加が先に行われていると、あとから CHANGE\_TO\_EXCLUDE{} を Record Type を持つ IGMPv3 Report メッセージを受信しても認識できません。マルチキャストルーターからの General Query メッセージに対して、IGMPv3 ホストが MODE\_IS\_EXCLUDE の Report メッセージを返した場合は、正しく認識します。
- IGMP Snooping をいったん無効にし、再度有効にする場合は、システムを再起動してください。
- IGMP Snooping の Report 抑制機能が無効の場合 (no ip igmp snooping report-suppression)、Leave メッセージを受信すると、ルーターポートへ 2 パケット転送されます。
- IGMP Snooping の IGMP Querier 機能を有効にした場合 (ip igmp snooping querier)、ホストから Leave メッセージを受信しても Specific Query メッセージを送信しません。
- IGMP Snooping の IGMP Querier 機能を有効にした場合、他の装置からの Query メッセージを受信しても、Query メッセージ送信が停止されません。
- IGMP Snooping の IGMP Querier 機能を有効にした状態で IP アドレスを変更すると、変更後正しい IP アドレスで Query を送信しません。IP アドレスを変更する場合は、IGMP Querier 機能を無効にし、変更後、再度有効にしてください。
- グローバルコンフィグモードの ip igmp snooping コマンド、インターフェースモードの ip igmp snooping コマンドのどちらか一方のみが実行されている状態では、不要なパケットが複製され出力されます。
- IGMP Snooping の設定を無効で起動した場合、有効に変更しても、IGMP パケットが正しく転送されません。IGMP Snooping を無効から有効に設定変更した場合は、設定を保存し再起動してください。

---


## 2.23 MLD Snooping

 **【コマンドリファレンス】 / 【IPv6 マルチキャスト】 / 【MLD Snooping】**

- グローバルコンフィグモードの ipv6 mld snooping コマンド、インターフェースモードの ipv6 mld snooping コマンドのどちらか一方のみが実行されている状態では、不要なパケットが複製され出力されます。
- MLD Snooping の設定を無効で起動した場合、有効に変更しても、MLD パケットが正しく転送されません。MLD Snooping を無効から有効に設定変更した場合は、設定を保存し再起動してください。
- MLD Snooping 無効時に Report を受信すると、有効へ変更した場合に再度 Report を受信しても、約 250 秒間マルチキャストパケットが転送されません。

---


## 2.24 アクセスリスト

 **「コマンドリファレンス」 / 「トラフィック制御」 / 「アクセスリスト」**

- グローバルコンフィグモードで IGMP Snooping を無効にすると、show platform classifier statistics utilization brief コマンドで表示される ACL (ハードウェアアクセスリストによる内部領域の消費量) が -1 になります。これは表示だけの問題で動作には影響しません。
- ハードウェアアクセスリストを作成するときに、終点ポート番号を範囲で指定した場合、範囲の上限值が始点ポート番号に指定した値よりも小さいとエラーで設定できません。  
例) 始点ポート番号：80、終点ポート番号：1～60 を許可  
access-list 3001 permit udp any eq 80 any range 1 60  
  
このような場合は、アクセスリストを 2 個に分けて作成することで、設定が可能になります (61～80 を破棄する設定を追加します)。  
access-list 3000 deny udp any eq 80 any range 61 80  
access-list 3001 permit udp any eq 80 any range 1 80
- match mac-type コマンドで l2mcast を指定した場合、ブロードキャストアドレスに対してもマッチしてしまいます。単純に該当パケットを Deny、Permit するような場合は、パケットストームプロテクションを使用してください。

---

## 2.25 Quality of Service

 **「コマンドリファレンス」 / 「トラフィック制御」 / 「Quality of Service」**

- QoS ポリシーマップのフィルタリング機能において、フレームフォーマットに 802.2 LLC を指定しても、正しくフィルタリングされません。
- QoS ストームプロテクション機能において、対象トラフィッククラスの受信レートが設定した上限値を超過した場合の動作として、受信ポートの無効化 (portdisable) を指定していても、実際には受信ポートが物理的にリンクダウンします (linkdown 指定時と同じ動作になります)。
- QoS ストームプロテクション機能において、受信レート超過時の動作に linkdown を指定したとき、動作継続時間内に shutdown コマンドを no 形式で実行しても、手動で動作を解除できません。ポートはリンクアップしますが、storm-downtime コマンドで設定された動作の持続時間が経過するまで、QoS ストームプロテクション機能を再開できません。
- QoS ストームプロテクション機能において、storm-action コマンドを no 形式で実行して初期値 (portdisable) に戻す設定をしても、コンフィグ上には「storm-action unknown」として反映されます。実際には、初期値である portdisable として正常に動作します。
- QoS ストームプロテクション機能において、受信レート超過時の動作に vlandisable を指定したとき、動作継続時間内に該当ポートからポリシーマップを削除すると、switchport enable vlan コマンドを no 形式で実行しても、手動で動作を解除できなくなります。

---

## 2.26 DHCP サーバー

 [「コマンドリファレンス」](#) / [「IP 付加機能」](#) / [「DHCP サーバー」](#)

- DHCP サーバー機能において、リース時間が 59 秒以下に設定されている状態でクライアントに IP アドレスが割り当てられると、clear ip dhcp binding コマンドで DHCP サーバーのリース情報を削除できなくなります。
- clear ip dhcp binding コマンドで、特定の MAC アドレス、または IP アドレスを指定して DHCP クライアントのリース情報（エントリ）を削除すると、コマンドで指定したクライアントのみならず、他のクライアントのリース情報も削除されることがあります。


---

## 3 マニュアルの補足・誤記訂正

最新マニュアル（取扱説明書、コマンドリファレンス）の補足事項および誤記訂正です。

---


### 3.1 AT-x210-24GT

 [「取扱説明書」](#) (Rev.B)

AT-x210-24GT は販売予定製品です。

---


### 3.2 ログ

 [「コマンドリファレンス」](#) / [「運用・管理」](#) / [「ログ」](#)

ポートセキュリティで、指定されたアクションを実行し、ポートが無効化した場合に出力されるログレベルが 6:informational のため、初期設定のログレベルではログが出力されません。ログを出力させたい場合は、ログレベルを変更してください。

---

### 3.3 IGMP Snooping

 [「コマンドリファレンス」](#) / [「IP マルチキャスト」](#) / [「IGMP Snooping」](#)

CHANGE\_TO\_INCLUDE\_MODE を Record Type に持つ IGMPv3 Report メッセージを受信しても、グループのフィルターモードが Exclude から Include に切り替わりません。これは、RFC3376 に準拠した正しい動作となります。

---

## 4 未サポート機能（コマンド）

最新のコマンドリファレンスに記載されていない機能、コマンドはサポート対象外ですので、あらかじめご了承ください。最新マニュアルの入手先については、次節「最新マニュアルについて」をご覧ください。

## 5 最新マニュアルについて

---

最新の取扱説明書「CentreCOM x210 シリーズ 取扱説明書」(613-001621 Rev.B)、コマンドリファレンス「CentreCOM x210 シリーズ コマンドリファレンス」(613-001681 Rev.A)は弊社ホームページに掲載されています。

本リリースノートは、これらの最新マニュアルに対応した内容になっていますので、お手持ちのマニュアルが上記のものでない場合は、弊社 Web ページで最新の情報をご覧ください。

**<http://www.allied-tesesis.co.jp/>**