



最初にお読みください

CentreCOM[®] 9408LC/SP・9424T/SP リリースノート

この度は、CentreCOM 9408LC/SP・9424T/SP をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。

このリリースノートは、取扱説明書とコマンドリファレンスの補足や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。

最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1 ファームウェアバージョン 2.3.1J

2 本バージョンで追加された機能

ファームウェアバージョン 2.3.0J から 2.3.1J へのバージョンアップにおいて、以下の機能が追加されました。

2.1 SNMP コミュニティー名の使用可能文字種

 [「コマンドリファレンス」](#) / [「運用・管理」](#) / [「SNMP」](#)

SNMP コミュニティー名の使用可能文字種が増えました。詳細は「取扱説明書・コマンドリファレンスの補足・誤記訂正」の「SNMP コミュニティー名の使用可能文字種」をご参照ください。

2.2 1000BASE-T ポート/SFP ポートの 1000M Full Duplex 固定設定

 [「コマンドリファレンス」](#) / [「スイッチング」](#) / [「ポート」](#)

SFP ポートにおいて 1000M Full Duplex 固定設定が可能になりました。ただし、1000BASE-T インターフェースの場合は、オートネゴシエーションで 1000M Full Duplex のみを通知するという動作になります。設定は、SET SWITCH PORT コマンドで SPEED=1000MFULL を指定することによって行います。

3 本バージョンで修正された項目

ファームウェアバージョン 2.3.0J から 2.3.1J へのバージョンアップにおいて、以下の項目が修正されました。

- 3.1 SHOW LOG コマンドで LOG=PERMANENT を指定すると、レポートすることがありましたが、これを修正しました。
- 3.2 SNMP コミュニティー名を 16～32 文字で設定すると、正常に動作しないことがありましたが、これを修正しました。
- 3.3 Telnet 接続中、SHOW SWITCH PORT コマンドを繰り返し実行すると、Telnet 接続が切断されることがありましたが、これを修正しました。
- 3.4 IP アドレスが割り当てられた VLAN を削除すると、本製品がハングアップすることがありましたが、これを修正しました。

4 本バージョンでの制限事項

ファームウェアバージョン **2.3.1J** には、以下の制限事項があります。

4.1 ポートランキングと RRP Snooping の併用

ポートランキングと RRP Snooping は併用できません。

4.2 ポート認証と攻撃検出機能の併用

ポート認証と攻撃検出機能は併用できません。

4.3 802.1X 認証とスパニングツリーの併用

ポート認証の 802.1X 認証とスパニングツリーは併用できません。

4.4 IGMP Snooping とポートセキュリティーの併用

IGMP Snooping とポートセキュリティーは併用できません。

4.5 光ファイバーケーブル

光ファイバーケーブルを抜き差しする場合は、必ず、RX、TX 両方のケーブルを抜き差ししてください。RX 側のケーブルのみ抜き差しすると、通信が復旧しない場合があります。

4.6 SHOW FILE コマンドと CREATE CONFIG コマンド

 [「コマンドリファレンス」](#) / [「運用・管理」](#)

本製品に対して複数のクライアントから Telnet セッションの確立・切断を繰り返し行っているとき、SHOW FILE コマンド、CREATE CONFIG コマンドがエラーで実行できない場合があります。

4.7 攻撃検出

 [「コマンドリファレンス」](#) / [「運用・管理」](#) / [「攻撃検出」](#)

SYN Flood Attack、Smurf Attack、IP Options Attack のいずれかの不正パケット検出直後に、SET DOS SYNFLOOD、SET DOS SMURF、SET DOS IPOPTION コマンドの STATE パラメーターで有効・無効設定を変更すると、不正パケットを受信していないにもかかわらず、攻撃検出のメッセージが画面に表示されます。本現象は、検出した不正パケットと STATE パラメーター変更コマンドの組み合わせが同じ場合にのみ発生します。

4.8 コンパクトフラッシュ

 [「コマンドリファレンス」](#) / [「運用・管理」](#) / [「記憶装置とファイルシステム」](#)

コンパクトフラッシュのファイルに対して、ディレクトリーを指定して以下のコマンドを実行することができません。

- ・ COPY
- ・ RENAME
- ・ DELETE
- ・ SET CFLASH DIR

4.9 TFTP サーバーを使用したアップロード・ダウンロード

 [「コマンドリファレンス」](#) / [「運用・管理」](#) / [「アップロード・ダウンロード」](#)

TFTP サーバーからダウンロードした 45Byte より小さいファイルを TFTP サーバーにアップロードすると、本製品がリポートすることがあります。

4.10 ログ

 [「コマンドリファレンス」](#) / [「運用・管理」](#) / [「ログ」](#)

ログ機能が Disabled（無効）の状態では PURGE LOG コマンドを実行すると、ログ機能が Enabled（有効）になります。

4.11 SNMP

 [「コマンドリファレンス」](#) / [「運用・管理」](#) / [「SNMP」](#)

複数の SNMP マネージャーから同時にプライベート MIB の取得を繰り返し行っていると、本製品の SNMP エージェントが応答しなくなる場合があります。

4.12 EAP パケットのフラッディング仕様

 [「コマンドリファレンス」](#) / [「スイッチング」](#)

- SET SWITCH MULTICASTMODE コマンドでマルチキャストフレームのフラッディング仕様が設定可能ですが、EAP パケットについては、設定にかかわらず常に D (BPDU/EAP パケットを、VLAN 内に転送する。タグ付きポートを含む。ただし、BPDU/EAP パケットにタグが付けられることはない) で動作します。
- SET SWITCH MULTICASTMODE コマンドに D (BPDU/EAP パケットを、VLAN 内に転送する。タグ付きポートを含む。ただし、BPDU/EAP パケットにタグが付けられることはない) が指定されている場合、タグ付きポートで受信する EAP パケットにはタグが付与されています。

4.13 ポートランキング

 [「コマンドリファレンス」](#) / [「スイッチング」](#) / [「ポート」](#)

CREATE SWITCH TRUNK コマンドの SELECT パラメーターに MAC アドレスの選択基準 (MACSRC、MACDEST、MACBOTH) が指定されていると、ルーティング後のパケットが負荷分散されずに送出されます。

4.14 マルチプル VLAN (Protected Ports VLAN)

 [「コマンドリファレンス」](#) / [「バーチャル LAN」](#)

Protected Ports VLAN のクライアントポートとタグ付きポートは同一ポートに設定できない仕様ですが、先にクライアントポートを設定し、次に同一ポートをタグ付きポートにする設定を行うと、設定がエラーではじかれません。

4.15 スパニングツリー

 [「コマンドリファレンス」](#) / [「スパニングツリープロトコル」](#) / [「STP」](#)

スパニングツリー有効時、DISABLE SWITCH PORT コマンドを実行すると、SHOW STP

PORT コマンドの表示項目「State」において、該当ポートが Blocking で表示されます。表示上の問題であり、動作には問題ありません。

4.16 ラピッドスパンニングツリー

 **参照**「コマンドリファレンス」 / 「スパンニングツリープロトコル」 / 「Rapid STP」

Rapid STP 有効時、DISABLE SWITCH PORT コマンドを実行すると、SHOW RSTP コマンドに PORTSTATE パラメーターを指定して表示される「Enable」において、該当ポートが Disabled で表示されます。表示上の問題であり、動作には問題ありません。

4.17 クラシファイア

 **参照**「コマンドリファレンス」 / 「クラシファイア」

CREATE CLASSIFIER コマンドの ETHFORMAT パラメーターに 802.2UNTAGGED を指定した場合、ハードウェアパケットフィルターによる制御が正常に動作しません。

4.18 ポリシーベース QoS

 **参照**「コマンドリファレンス」 / 「QoS」 / 「ポリシーベース QoS」

- トラフィックが同一 QoS ポリシー内の複数のトラフィッククラスにマッチした場合、CREATE QOS TRAFFICCLASS コマンドの MAXBANDWIDTH パラメーター（最大帯域設定）が正しく動作しません。
MAXBANDWIDTH パラメーターを指定する場合は、同一 QoS ポリシー内で、複数のトラフィッククラスにマッチするような設定（IP と TCP、TCP と TCP ポートなど一方がもう一方を包括するようなフィルターの設定）をしないようにしてください。
- CREATE QOS FLOWGROUP コマンドの PRIORITY オプションと、CREATE QOS POLICY コマンドの MOVEPRIORITYTOTOS オプションが同時に設定されていると、どちらの機能も正しく動作しません。
- CREATE QOS POLICY コマンドの REDIRECTPORT パラメーターでトラフィックの出力先ポートとして指定されたポートから送出されるパケットにタグが付与されます。ただし、9424T/SP の場合、REDIRECTPORT に指定されたポートと同じポートグループ（1～12 のグループまたは 13～24 のグループ）内から転送されたパケットに限り、本現象が発生します。

4.19 QoS

 **参照**「コマンドリファレンス」 / 「QoS」 / 「QoS」

SET QOS SCHEDULING コマンドに WRR（ラウンドロビン）、WEIGHTS パラメーターの Q7 に 0（ゼロ）を指定して、キュー 7 が最優先（STRICT）になる設定をした場合、ユーザーライオリティー値 7 を持つフラディングパケットが最優先で転送されません。

4.20 ハードウェアパケットフィルター

 **参照**「コマンドリファレンス」 / 「ハードウェアパケットフィルター」

- ハードウェアパケットフィルターではアクションに許可（permit）が指定されているエントリーが最優先で処理される仕様ですが、エントリーが複数作成されていると、エントリー番号の大きいエントリーが優先的に処理される場合があります。

エントリーを複数作成する場合は、アクションに許可 (permit) が指定されているエントリーが最後 (最も大きい番号) になるように設定してください。

- ハードウェアパケットフィルタでアクションに許可 (permit) を指定したエントリーに、アクションを破棄 (deny) に指定したエントリーよりも大きなエントリー番号を設定しても、許可 (permit) を指定したエントリーが正しく処理されない場合があります。

4.21 ポート認証

参照「コマンドリファレンス」/「スイッチング」/「ポート認証」

- ポートを Authenticator ポートに設定すると、同ポートで自動的にイーグレスフィルタリングが有効になり、その設定が設定ファイルに書き込まれます。Authenticator ポートではイーグレスフィルタリングが有効になっている必要がありますので、イーグレスフィルタリングの設定は変更しないようにしてください。
- ポート認証で、Single-Supplciant モードの場合、EAP-Request パケットの宛先は、条件により異なります。
サブリカント対象の MAC アドレスを FDB に学習していない場合は、マルチキャストで送信しますが、学習後は、ユニキャストで送信します。
- ポートを 802.1X Authenticator ポートに設定すると、設定ファイルにイーグレスフィルタリングを有効にする設定が自動的に書き込まれますが、802.1X 認証を無効に設定しても、イーグレスフィルタリング有効の設定が解除されません。
- ポート認証と IGMP Snooping 併用時、IGMP パケットに対してポート認証が正しく動作しません。
- ポートを 802.1X Authenticator ポートに設定すると、設定ファイル「set switch port=xx securitymode=pacontrol」という設定 (未サポートのセキュリティモード設定) が自動的に書き込まれます。
- SET PORTAUTH PORT または SET PORTACCESS PORT コマンドの SERVETIMEOUT/SERVTIMEOUT パラメーターに 31 (秒) 以上の値を指定すると、タイムアウト値が 60 (秒) で動作します。
- ポートがリンクダウンしているときに、SET PORTAUTH PORT または SET PORTACCESS PORT コマンドの CONTROL パラメーターを設定変更できません。
- SET PORTAUTH PORT または SET PORTACCESS PORT コマンドの MODE パラメーターに MULTI、CONTROL パラメーターに AUTHORISED を指定しているとき、SHOW PORTAUTH (PORT) または SHOW PORTACCESS (PORT) コマンドでサブリカント数が正しく表示されない場合があります。
- 802.1X Authenticator ポートまたは MAC ベース認証ポートに、ADD SWITCH FILTER コマンドによるスタティック MAC アドレスの登録が可能です。登録されたスタティック MAC アドレスで通信することはできません。
- MAC ベース認証において、本製品からの 1 回目の Access-Request に対して RADIUS

サーバーから応答がなく、Access-Request パケットが再送された場合、RADIUS サーバーから応答があっても認証が成功しません。

- ダイナミック VLAN で、認証されたポートを別の MST インスタンスに所属する VLAN に指定した場合、同一 VLAN 内でも通信ができなくなります。

4.22 IP インターフェース

 **「コマンドリファレンス」 / 「IP」 / 「IP インターフェース」**

ローカルインターフェースとして設定されておらず、リンクダウンしているインターフェースに対して Telnet 接続が可能です。リンクアップしているインターフェースに対しては、Telnet 接続できません。

4.23 IPv6 マルチキャスト

 **「コマンドリファレンス」 / 「IPv6 マルチキャスト」**

- IPv6 マルチキャストアドレスと一致した MAC アドレスのパケットを受信すると、マルチキャストグループとして登録してしまうことがあります。
- マルチキャストルーターに接続されるポートが存在しない状態で、Multicast Listener Report を受信すると、すべてのポートに転送されます。

5 取扱説明書・コマンドリファレンスの補足・誤記訂正

同梱の取扱説明書「CentreCOM 9424T/SP、9408LC/SP 取扱説明書 (J613-M0109-10 Rev.C)」、および「CentreCOM 9424T/SP、9408LC/SP コマンドリファレンス 2.3 (J613-M0109-12 Rev.F)」の補足事項です。

5.1 エンハnstスタッキング

 **「コマンドリファレンス」 / 「運用・管理」 / 「エンハnstスタッキング」**

- SNMPv3 を使用して、エンハnstスタッキンググループのスレーブスイッチにアクセスすることはできません。
- エンハnstスタッキングを使用する場合、マスタースイッチとスレーブスイッチを接続するには、下記のとおり接続してください。
 - ・ スレーブスイッチ側は、Default_VLAN に所属するポートにマスタースイッチを接続してください。Default_VLAN 以外の VLAN に所属するポートに接続した場合は、IP インターフェースを作成して IP アドレスを設定しなければなりません。
 - ・ マスタースイッチ側は、ローカルインターフェースに設定した VLAN に所属するポートにスレーブスイッチを接続してください。
- マスタースイッチからスレーブスイッチに SNMP 経由でエンハnstスタッキング接続している最中に、他のスイッチから該当のマスタースイッチに Telnet や SNMP による接続を行わないでください。

5.2 本製品起動時のご注意

本製品の電源をオンにしてから起動が完了するまでの間は、電源ケーブルを抜いたり、リセットボタンを押したりしないでください。

5.3 認証サーバー

 **参照**「コマンドリファレンス」 / 「運用・管理」 / 「認証サーバー」

ADD RADIUSSERVER コマンドで認証サーバーリストに追加された RADIUS サーバーと本製品が接続された状態で、ENABLE AUTHENTICATION コマンドにより認証が有効の場合は、RADIUS サーバーに登録したログイン名 / パスワードでしか本製品にログインすることができません。

本製品に設定されているユーザー名 / パスワードでログインする場合は、ENABLE AUTHENTICATION コマンドを実行しないでください。

5.4 SNMP

 **参照**「コマンドリファレンス」 / 「運用・管理」 / 「SNMP」

- プライベート MIB の atiStkSwSysProductInfo Table 内の atiStkSwSysDCState が正しい値を返しません。リダundant電源装置「CentreCOM RPS3204」使用時は、SHOW SYSTEM コマンドで本製品の電源とリダundant電源装置の電源の On/Off を確認してください。
- ブリッジ MIB の dot1dStpPort Table 内の dot1dStpPortEnable を変更しても設定は変更されません。本製品では、ポート単位でスパンニングツリープロトコルの有効 / 無効を変更することはできません。
- SNMP マネージャーからシステム名を設定した場合、ログアウト / ログイン後にシステム名がプロンプトに反映されます。

5.5 SNMP コミュニティ名の使用可能文字種

 **参照**「コマンドリファレンス」 / 「運用・管理」 / 「SNMP」

SNMP コミュニティ名には、半角英数字だけでなく、半角記号も使用できるようになりました。ただし、「[(スクエアブラケット)」「" (ダブルクォーテーション)」「¥ (バックslash) (円マーク)」「 (半角スペース)」は使用できません。

5.6 フォワーディングデータベース

 **参照**「コマンドリファレンス」 / 「フォワーディングデータベース」

- リンクダウンをとまなわない端末移動があった場合、学習機能により登録された MAC アドレスがエージングするまで、通信が復旧しないことがあります。
- IP インターフェースを複数作成すると、FDB に PORT0 (ゼロ) の MAC アドレス (本製品の MAC アドレス) が複数表示されます。
- ポートグループ 1 ~ 12 とポートグループ 13 ~ 24 グループ間で通信を行った場合、同一の MAC アドレスがどちらのポートの FDB にも表示される場合があります。

- 予約マルチキャストアドレスを、FDB にスタティックエントリーとして登録することはできません。

5.7 複数ポートから 1 ポートへの通信

 **「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」**

- Jumbo フレームを複数ポートから 1 ポートに対して同時に送信すると、受信した 1 ポートからフレームが転送されません。
- ポートグループ 1～12 とポートグループ 13～24 箇の通信において、複数ポートから 1 ポートに対して同時にパケットを送信し、パケットロスが発生した場合、送信ポートによってパケットの損失率にばらつきがあります。

5.8 ポートランキング

 **「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」 / 「ポート」**

ランキンググループの最若番ポートを抜き差しすると、接続の組み合わせによって、ポートのリンクアップトラップが生成されない場合があります。

5.9 ポートミラーリング

 **「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」 / 「ポート」**

ポートミラーリング機能が有効の場合、「01:80:C2:00:00:00」など予約マルチキャストアドレスをソースポートで受信すると、ミラーポートからパケットが重複して送信されます。

5.10 バーチャル LAN

 **「コマンドリファレンス」 / 「バーチャル LAN」**

DELETE VLAN コマンドを使用し、ポートを VLAN から削除するコマンドの記載に誤りがありましたので、訂正してお詫びいたします。

誤 : DELETE VLAN=default PORT=4

正 : DELETE VLAN=default_VLAN PORT=4

5.11 ポリシーベース QoS

 **「コマンドリファレンス」 / 「QoS」 / 「ポリシーベース QoS」**

- CREATE QOS TRAFFICCLASS コマンドの MAXBANDWIDTH パラメーターに 0(ゼロ)を指定すると、帯域ゼロのトラフィッククラスが作成されますが、このトラフィッククラスが割り当てられた QoS ポリシー作成直後の一定量の通信、および本製品再起動直後の一定量の通信に限り該当ポートからのトラフィックがフィルタされません(帯域ゼロになりません)。
- 出力ポートに QoS ポリシーを関連づけた場合、フィルターの対象となるのは学習済みのユニキャストアドレス宛でのトラフィックのみです。未学習のユニキャスト/マルチキャストアドレス、およびブロードキャスト宛でのトラフィックは対象になりません。また、学習済みのマルチキャストアドレス宛でのトラフィックも対象になりません。

5.12 ポート認証

 **参照**「コマンドリファレンス」/「スイッチング」/「ポート認証」

- ポート認証有効時、RADIUS サーバーを 3 台登録し、本製品からの Access-Request に対して 3 台とも応答がないと、全サーバーに対して同時に Access-Request パケットが再送されます。
- ポート認証有効時、RADIUS サーバーを 3 台登録し、優先順位 3 のサーバーでのみ認証が行われた場合、認証のたびに 3 台のサーバーに対して Access-Request パケットが送信されます。
また、優先順位 2 のサーバーでのみ認証が行われた場合は、優先順位 1 と 2 のサーバーに対して Access-Request パケットが送信されます。
- SET PORTAUTH PORT または SET PORTACCESS PORT コマンドの TYPE/ROLE パラメーターに NONE を指定すると、指定ポートの設定をデフォルトに戻すことができますが、このとき、PORTAUTH/PORTACCESS パラメーターに認証メカニズム (802.1X または MACBASED) を指定する必要はありません。MAC ベース認証の設定であっても、MACBASED の指定をせずにコマンドを入力してください (指定すると、エラーになりコマンドが実行されません)。
- SET PORTAUTH PORT コマンド、SET PORTACCESS PORT コマンドで PORTAUTH/PORTACCESS パラメーターに MACBASED を指定した際、使用できるパラメーターの記載に誤りがありましたので、訂正してお詫びいたします。
MODE={MULTI | SINGLE} パラメーターも指定可能です。

5.13 マルチプル VLAN (Protected Ports VLAN)

 **参照**「コマンドリファレンス」/「バーチャル LAN」

複数の Protected Ports VLAN が存在し (例えば VLAN10 と VLAN20 が存在するような場合)、アップリンクポートの一部を共有している場合、VLAN10 のクライアントから VLAN20 宛てにパケットを送信すると、VLAN20 のアップリンクポートだけでなくクライアントポートにも送信されます。

5.14 ラピッドスパンニングツリー

 **参照**「コマンドリファレンス」/「スパンニングツリープロトコル」/「Rapid STP」

- ラピッドスパンニングツリープロトコルを有効にし、トランクグループに所属したポートがリンクアップすると、そのポートの通信速度の設定に関係なく、ポートプライオリティが 64、パスコストが 2000 に設定されます。
- ACTIVATE STP/MSTP コマンドを実行すると、設定ファイルに保存されますが、ACTIVATE RSTP コマンドを実行しても、設定ファイルには保存されません。

5.15 MLD Snooping

 **参照**「コマンドリファレンス」/「IPv6 マルチキャスト」/「MLD Snooping」

マルチキャストルーターが接続されるポートが存在しない状態で、Multicast Listener Report を受信すると、すべてのポートに転送されます。
SET IPV6 MLD Snooping コマンドの ROUTERPORT パラメーターでポートを設定すれば転送されません。

6 未サポートコマンド (機能)

以下のコマンド (パラメーター) はサポート対象外ですので、あらかじめご了承ください。

```
SET SYSTEM DISTINGUISHEDNAME
MENU
SET SWITCH CONSOLEMODE
SET AUTHENTICATION METHOD=TACACS
ADD/DELETE TACACSS SERVER
ENABLE/DISABLE/SHOW HTTP SERVER
SET SWITCH PORT
[BACKPRESSURE={YES;NO;ON;OFF;TRUE;FALSEENABLED;DISABLED}]
[BPLIMIT={1..7935}][FCTRLLIMIT={1..7935}]
SET SWITCH PORT SECURITYMODE=PACONTROL
CREATE/DESTROY/ADD/DELETE/SET/SHOW LACP
ENABLE/DISABLE/SET/SHOW PURGE GARP
SET VLAN={vlanname;1..4094}[TYPE=PORTBASED]
CREATE/ADD/DELETE/SET/SHOW/PURGE PKI
SET/SHOW SSL
```

7 取扱説明書・コマンドリファレンスについて

最新の取扱説明書「CentreCOM 9424T/SP、9408LC/SP 取扱説明書 (J613-M0109-10 Rev.C)」およびコマンドリファレンス「CentreCOM 9424T/SP、9408LC/SP コマンドリファレンス 2.3 (J613-M0109-12 Rev.F)」は弊社ホームページに掲載されています。本リリースノートは、上記のマニュアルに対応した内容になっていますので、お手持ちのマニュアルが上記のものでない場合は、弊社 Web ページで最新の情報をご覧ください。

※取扱説明書のパーツナンバー「J613-M0109-10 Rev.C」は 1 ページ目 (表紙) に、コマンドリファレンスのパーツナンバー「J613-M0109-12 Rev.F」は、コマンドリファレンスの全ページ (左下) に入っています。

<http://www.allied-teleasis.co.jp/>