



# CentreCOM GS950 V2シリーズ (PoEモデル) ダウングレード手順書

## はじめに

本書は、CentreCOM GS950 V2シリーズ (PoEモデル) のファームウェアバージョン 2.00.005 から 1.00.XXX にダウングレードする際の手順書です。

ファームウェアバージョン 2.00.005 から直接 1.00.XXX のバージョンにはダウングレードできないため、本書の手順通りにダウングレードを行ってください。

本書は設定画面 (GUI) にアクセスできる状態を前提とします。設定画面へのアクセス方法はリファレンスマニュアルを参照してください。

## 対象製品

対象 (1.00.XXX 対応製品)	対象外 (1.00.XXX 未対応製品)
AT-GS950/10PS V2	AT-GS950/10 V2
AT-GS950/18PS V2	AT-GS950/18 V2
AT-GS950/28PS V2	AT-GS950/52 V2
AT-GS950/52PS V2	

※ 製品名は製品のフロントパネル、および GUI のトップページで確認いただけます。

## 事前準備

- ダウングレードする CentreCOM GS950 V2シリーズ (PoEモデル)
- スペシャルファームウェア  
「ATGS950V2-FW-2-00-005-S01.hex」
- ダウングレード先のファームウェア (いずれか)  
「ATGS950V2-FW-1-00-016.hex」  
「ATGS950V2-ALL-1-00-014.hex」

## 手順

- 1 GUIの左メニューから「Tools」/「Firmware Upgrade」/「via HTTP」を選択し、「Firmware Upgrade via HTTP」ページを開きます。
- 2 製品にスペシャルファームウェアをアップロードします。「ファイルの選択」ボタンをクリックし「ATGS950V2-FW-2-00-005-S01.hex」を選択します。「Upgrade」

ボタンをクリックすると、Running image では無い方にファームウェアのアップロードが開始されます。例えば、image1 を Running image に設定している場合は、image2 にアップロードされます。

- 3 アップロード (2分前後) に成功すると自動的に画面が切り替わり、「Firmware Upgrade Successfully」と表示されます。「OK」ボタンをクリックします。
- 4 「image2 Version」に「2.00.005.S01」と表示されている事を確認します。Running image を image2 に設定している場合は「image1 Version」に表示されません。
- 5 「Next boot image ID」をアップロードした image 番号に変更します。「Running image ID」に表示されている image 番号とは異なる番号を選択してください。例えば、「Running image ID」が「image1」と表示されていた場合は「image2」を選択します。
- 6 左メニューから「Tools」/「Config File Backup/Restore」/「Reboot」を選択し、「Reboot」ページを開きます。「Apply」ボタンをクリックし製品を再起動します。
- 7 ログインしログイン後の「Switch Information」ページの「Running image」で 2.00.005.S01 で起動したことを確認します。
- 8 手順2～7の"スペシャルファームウェア"を"ダウングレード先のファームウェア"に読み替えて、ダウングレード先のファームウェアをアップロードしRunning image に設定してください。
- 9 最後に任意のファームウェアをアップロードし、スペシャルファームウェアの上書きを行います。工場出荷状態から手順1～8までの手順で行うとスペシャルファームウェアが製品上に残った状態になります。スペシャルファームウェアはダウングレード用のファームウェアとなるため、必ず任意のファームウェアをアップロードしてください。

※ image1 と image2 が同じファームウェアでも問題ありません。

※ 一度スペシャルファームウェアで起動すると、以降はどのバージョンでも起動可能になります。