

SFP モジュール (2 心 100M MMF 2km) AT-SPFX/2 インストールガイド

このたびは、AT-SPFX/2 をお買いあげいただき、誠にありがとうございます。
本製品は弊社ハードウェア製品の SFP スロットに装着して、2 心 100Mbps マルチモードファイバー用ポートとして使用するための SFP モジュール (以下、SFP と省略) です。
本書をよくお読みのうえ、正しくご使用ください。また、本製品を装着する製品本体のマニュアル、リリースノートもあわせてご覧ください。

光源をのぞきまない

目に障害を及ぼす場合があります。
光ファイバーケーブルのコネクタ、ケーブルの断面、製品本体のコネクタなどをのぞきまないと
ください。



1 梱包内容

最初に梱包箱の中身を確認してください。

- 本体 1 個
 - 製品保証書 1 部
 - シリアル番号シール 2 枚
 - 梱包内容 1 部
 - 英文製品情報 1 部
- ※ 日本語版マニュアルのみに従って、正しくご使用ください。

2 対応機種

対応機種についての最新情報は、弊社ホームページにてお知らせいたします。
本製品を装着するハードウェア製品本体のマニュアルとあわせてご確認ください。

アライドテレスিস株式会社 ホームページ

<http://www.allied-teleasis.co.jp/>

3 取り付け・取り外し

取り付け・取り外しのときはコネクタ・回路部分をさわらない


稼働中は、製品本体に電気が流れています。感電の恐れがありますので、取り付け、取り外し (ホットスワップ) を行う際は、コネクタの接続部分・回路部分にさわらないように注意して作業してください。




- ヒント** SFPはホットスワップ対応のため、取り付け・取り外しの際に、本製品を装着する製品本体の電源を切る必要はありません。
- ヒント** SFPには、スロットへの固定・取り外し用にハンドルが付いているタイプとボタンが付いているタイプがあります。形状は異なりますが、機能的には同じものです。
- 注意** SFPの取り付け・取り外しの際には、アースが施されたリストストラップを着用するなど静電気防止対策を行ってください。

取り付け

- 1 SFP スロットにダストカバーが付いている場合は、SFP スロットに付いているダストカバーを外します。
- 2 SFP の両脇をもってスロットに差し込み、カチッとハマるまで押し込みます。ハンドルが付いているタイプはハンドルを上げた状態で差し込んでください (下図はハンドルが付いているタイプを差し込む例)。




- 3 SFP に付いているダストカバーをはずします。



取り外し

- 1 光ファイバーケーブルをはずします。
- 2 ハンドルが付いているタイプは下図のようにハンドルを下げ、ボタンが付いているタイプはボタンを押してスロットへの固定を解除します。次にハンドルまたは SFP の両脇をもってスロットから引き抜きます。



光ファイバーケーブルを接続していないときは、必ずコネクタにダストカバーを装着してください。また、SFP スロットにダストカバーが付いている機器をお使いの場合は、SFP スロットを使用していないときは、SFP スロットにダストカバーを装着してください。



SFP を取り外してから再度取り付ける場合は、しばらく間をあけてください。

4 インターフェース仕様

仕様ケーブル	GI 50/125	GI 62.5/125
	マルチモードファイバー	マルチモードファイバー
光ポート	2 連 LC コネクタ	
中心波長	1310nm	
送信光レベル	最大	-14dBm
	最小	-26dBm
受信光レベル	最大	-14dBm
	最小	-31dBm
許容損失*1	5dB	11dB
最大伝送距離*1	2km	

5 製品仕様

準拠規格	IEEE 802.3u 100BASE-FX	
適合規格*2	UL60950-1, CSA-C22.2 No.60950-1	
伝送速度	100Mbps	
動作電圧	DC3.3V	
最大入力電流	0.30mA	
最大消費電力	1.1W	
最大発熱量	4.0kJ/h	
環境条件	動作時温度	0 ~ 70°C
	動作時湿度	5 ~ 85% (ただし、結露なきこと)
	保管時温度	-40 ~ 85°C
	保管時湿度	5 ~ 85% (ただし、結露なきこと)
外形寸法	According to SFP MSA	

*1 同一製品を対向で使用した場合です。

*2 当該製品においては「中国版 RoHS 指令 (China RoHS)」で求められる Environment Friendly Use Period (EFUP) ラベル等を記載している場合がありますが、日本国内での使用および日本から中国を含む海外へ輸出した場合も含め、弊社では未サポートとさせていただきます。証明書等の発行も原則として行いません。

6 ご注意

本書に関する著作権などの知的財産権は、アライドテレスिस株式会社 (弊社) の親会社であるアライドテレスिसホールディングス株式会社が所有しています。アライドテレスिसホールディングス株式会社の同意を得ることなく本書の全体または一部をコピーまたは転載しないでください。弊社は、予告なく本書の一部または全体を修正、変更することがあります。弊社は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

© 2021 アライドテレスिसホールディングス株式会社

7 廃棄方法について

本製品を廃棄する場合は、法令・条例などに従って処理してください。詳しくは、各地方自治体へお問い合わせいただけますようお願いいたします。

8 マニュアルバージョン

2021 年 1 月 Rev.A 初版