

# CentreCOM® LA-PCM-T

## インストールマニュアル NetWare 5

### アライドテレシス(株)

本書は、CentreCOM LA-PCM-TのNetWare 5.0JクライアントドライバをMS-DOSにインストールする手順を説明したものです。詳細は、ドライバーディスクに収録されている「readme.odt」をご覧ください。

## 1 ドライブ名

以下の説明では、インストールの対象となるコンピュータが「AT互換機またはPC98-NX」の場合は、CD-ROMドライブ「D:」、フロッピーディスクドライブ「A:」、MS-DOSがインストールされているハードディスクドライブ「C:」を仮定します。

また、「PC-9800/PC-9821」の場合は、CD-ROMドライブ「Q:」、フロッピーディスクドライブ「B:」、MS-DOSがインストールされているハードディスクドライブ「A:」と仮定します。

必ずしも、この通りではありません。実際にご使用のコンピュータでご確認になり、ドライブ名が異なる場合は、ご使用のコンピュータにおけるものに読み替えてください。

## 2 準備

あらかじめ、ドライバーディスクに収録されているハードウェア診断プログラム(ETHDIAG.EXE)を使用し、コンピュータ自身や他の拡張アダプターに使用されていないI/Oポート、インタラプト(IRQ)の値を調べ、記録しておいてください。インストール手順でそれらの数値を使用します。

## 3 MS-DOS クライアントドライバー のインストール

- (1) NetWare 5.0JのCD-ROMを、CD-ROMドライブに入れ、「INSTALL.BAT」コマンドを入力します。

AT 互換機/PC98-NX

C: ¥>d:

D: ¥>install dosv

PC-9800/PC-9821

A: ¥>q:

Q: ¥>install pc98

- (2) NetWare 5.0Jクライアントインストーラーの画面にしたがって、お客様の環境にあった設定をします。

- (3) NetWare 5.0Jクライアントインストーラーの画面にしたがって、設定を進めていくと、「LAN ドライバタイプを選択してください」のメッセージが表示されますので、「16ビット LAN ドライバ」を選択します。

- (4) ドライバ一覧が表示されますので、「USER SPECIFIED 16-BIT DRIVER」を選択します。

- (5) ドライバディスクをフロッピーディスクドライブへ入れ、NetWare 5.0J用ドライバーが収録されているパスを指定します。

AT 互換機/PC98-NX

A: ¥NW500

PC-9800/PC-9821

B: ¥NW500

- (6) 一覧に「CentreCOM LA-PCM」が表示されますので、矢印(または )キーで選択し、リターンキーを押します。

- (7) 続いて、CentreCOM LA-PCMに関する以下の4項目をお客様の環境の環境に合わせて設定します。

### 1. Base I/O Port

CentreCOM LA-PCMが使用するI/Oアドレスを設定します。あらかじめ調べておいた値を下記の一覧から選択してください。

AT 互換機/PC98-NX

0200、0220、0240、0260、

0280、02A0、02C0、02E0、

0300(デフォルト)、0320、0340、0360、

0380、03A0、03C0、03E0

PC-9800/PC-9821

0d(デフォルト)、2d0、4d0、6d0

## 2. Hardware Interrupt

CentreCOM LA-PCMが使用するインタラプト(IRQ)を設定します。あらかじめ調べておいた値を下記の一覧から選択してください。

### AT 互換機 /PC98-NX

3、4、5(デフォルト)、7、9、10、11、15

### PC-9800/PC-9821

3、(デフォルト)、12

## 3. Media Frame Type(s)

使用するフレームタイプを設定します。どのフレームタイプを使用するかは、お客様の環境によりますので、不明な場合はシステム管理者にお問い合わせください。

## 4. Optional Node Address

お客様の環境によって、Node Addressを独自に設定する必要がある場合に入力します。通常はここはなにも設定せず、空欄のままにします。

- (8) LANドライバの設定が終了すると「インストール環境設定の要約」が表示されます。設定内容を確認の上、F10キーを押します。
- (9) NetWare 5.0 Client 関連ファイルのコピーが開始されます。
- (10) コピー終了後、再起動するよう表示されますので、フロッピーディスクドライブから、ドライバーディスクを抜き、再起動します。以上でNetWare Client へのドライバーのインストールは終了です。

## 4 インストール結果

NetWare 5.0J クライアント、LA-PCMのインストールが終了すると、C:\NOVELL\CLIENT32(デフォルト)に必要なファイルがコピーされ、STARTNET.BAT、NET.CFG が作成されます。また、AUTOEXEC.BAT に STARTNET.BAT の記述と SET TZ= の記述が追加されます。

INSTALL.BAT に対してデフォルト値を指定して作成された STARTNET.BAT、NET.CFG の例を下記に示します。

### STARTNET.BAT(AT 互換機/PC98-NX)

```
SET NWLANGUAGE=NIHONGO
C:\NOVELL\CLIENT32\NIOS.EXE
LOAD C:\NOVELL\CLIENT32\NBIC32.NLM
C:\NOVELL\CLIENT32\LSL.COM
C:\NOVELL\CLIENT32\N16ODI.COM
C:\NOVELL\CLIENT32\NESL.COM
C:\NOVELL\CLIENT32\LAPCM.COM
LOAD C:\NOVELL\CLIENT32\LSLC32.NLM
LOAD C:\NOVELL\CLIENT32\PC32MLID.LAN
LOAD C:\NOVELL\CLIENT32\TRANNTA.NLM
LOAD C:\NOVELL\CLIENT32\IPX.NLM
LOAD C:\NOVELL\CLIENT32\SPX_SKTS.NLM
LOAD C:\NOVELL\CLIENT32\CLIENT32.NLM
```

### NET.CFG(AT 互換機/PC98-NX)

```
Link Driver LAPCM
PORT 300
INT 5
FRAME Ethernet_802.2

NetWare DOS Requester
FIRST NETWORK DRIVE F
NETWARE PROTOCOL NDS BIND
SHORT MACHINE TYPE DOSV
LONG MACHINE TYPE IBM_PC
RESOLVE NAME USING PRIMARY OFF

NIOS
LINE DRAW CHARS " "
```

Protocol IPX  
IPX SOCKETS 40

### STARTNET.BAT(PC-9800/PC-9821)

```
SET NWLANGUAGE=NIHONGO
A:\NOVELL\CLIENT32\NIOS.EXE
LOAD A:\NOVELL\CLIENT32\NBIC32.NLM
A:\NOVELL\CLIENT32\LSL.COM
A:\NOVELL\CLIENT32\N16ODI.COM
A:\NOVELL\CLIENT32\NESL.COM
A:\NOVELL\CLIENT32\LAPCM.COM
LOAD A:\NOVELL\CLIENT32\LSLC32.NLM
LOAD A:\NOVELL\CLIENT32\PC32MLID.LAN
LOAD A:\NOVELL\CLIENT32\TCPIP.NLM
LOAD A:\NOVELL\CLIENT32\TRANNTA.NLM
LOAD A:\NOVELL\CLIENT32\IPX.NLM
LOAD A:\NOVELL\CLIENT32\SPX_SKTS.NLM
LOAD A:\NOVELL\CLIENT32\CLIENT32.NLM
```

### NET.CFG(PC-9800/PC-9821)

```
Link Driver LAPCM
PORT 0d0
INT 5
FRAME Ethernet_802.2

NetWare DOS Requester
FIRST NETWORK DRIVE F
NETWARE PROTOCOL NDS BIND
SHORT MACHINE TYPE PC98
LONG MACHINE TYPE NEC_PC
RESOLVE NAME USING PRIMARY OFF

NIOS
LINE DRAW CHARS " "
```

Protocol IPX  
IPX SOCKETS 40



## ご注意

- (1) 本マニュアルは、アライドテレシス(株)が作成したもので、全ての権利をアライドテレシス(株)が保有しています。アライドテレシス(株)に無断で本書の一部または全部を複製することを禁じます。
- (2) アライドテレシス(株)は、予告なく本マニュアルの一部または全体を修正、変更することがありますのでご了承ください。
- (3) アライドテレシス(株)は、改良のため製品の仕様を予告なく変更することがありますのでご了承ください。
- (4) 本製品の内容またはその仕様に関して発生した結果については、いかなる責任も負いかねますのでご了承ください。

©1998 アライドテレシス株式会社

## 商標について

CentreCOM、CentreNETはアライドテレシス株式会社の登録商標です。

Windows、WindowsNT、MS-DOSは、米国Microsoft Corporationの登録商標です。

その他、この文書に掲載しているソフトウェアおよび周辺機器の名称は各メーカーの商標または登録商標です。

## マニュアルバージョン

1998年12月3日

Rev.A

初版