



最初にお読みください

# AlliedView® NMS R12 Enterprise Edition リリースノート

この度は、AlliedView NMS R12 Enterprise Edition（以下、特に記載がないかぎり「本製品」と表記します）をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。

このリリースノートは、本製品をご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。

最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

## 1 ソフトウェアバージョン 12.2.1

## 2 サポート機種とファームウェアバージョン

AlliedView NMS では、以下に示すハードウェアおよび対応するファームウェアバージョンをサポートします。

- 基本パッケージで管理できる機器は下記のとおりです。

機種名	ファームウェアバージョン
SwitchBlade x908	5.3.4-0.4 以上
SwitchBlade x3112	14.2.1 以上
AT-x900-24XT	5.3.4-0.5 以上
AT-x900-24XS	5.3.4-0.5 以上
AT-x900-12XT/S	5.3.4-0.5 以上
AT-x600-48Ts	5.3.4-0.4 以上
AT-x600-48Ts/XP	5.3.4-0.4 以上
AT-x600-24Ts	5.3.4-0.4 以上
AT-x600-24Ts/XP	5.3.4-0.4 以上
CentreCOM 8748XL	2.7.6-06 以上
CentreCOM 8748SL	2.9.2-00 以上
CentreCOM 8724SL V2	2.9.2-00 以上
CentreCOM 8724SL	2.9.2-00 以上
CentreCOM 8424XL	2.7.9-02 以上
CentreCOM 8424TX	2.7.9-02 以上
CentreCOM 8324XL(RoHS 指令対応版 / 未対応版)	2.7.9-02 以上
CentreCOM 8316XL(RoHS 指令対応版 / 未対応版)	2.7.9-02 以上
CentreCOM 9048XL	2.1.1 以上
CentreCOM GS924M V2	2.1.0 以上
CentreCOM GS916M V2	2.1.0 以上
CentreCOM GS908M V2	2.1.0 以上
CentreCOM GS924M	1.6.6 以上
CentreCOM GS916M	1.6.6 以上
CentreCOM GS908M	1.6.6 以上
CentreCOM FS926M	1.6.9 以上
CentreCOM FS917M	1.6.9 以上

CentreCOM FS909M	1.6.9 以上
CentreCOM FS808M	1.0.3 以上
CentreCOM AR570S	2.9.2-00 以上
CentreCOM AR560S	2.9.2-00 以上
CentreCOM AR550S	2.9.2-00 以上
CentreCOM AR415S	2.9.2-00 以上
CentreCOM MC2700-10 (対応モジュール: AT-MC230)	1.2.1 以上

○ JN ライセンス (追加ライセンス) で管理できる機器は下記のとおりです。

機種名	ファームウェアバージョン
NetScreen-50	5.4.0r10.0 以上
NetScreen-208	5.4.0r6.0 以上
SSG 550M	6.1.0r6.0 以上

### 3 本バージョンでの制限事項

ソフトウェアバージョン 12.2.1 には、以下の制限事項があります。

#### 3.1 クライアントツールの日付表示について

本製品ではクライアントツール上の日付表示が US 表記 (MM/DD/YYYY) となっているため、日付を指定した検索やアクションが行えません。同様に時刻表示が「午前 / 午後」で表示されている場合、時刻を指定した検索が行えません。OS の地域設定で日本語から英語 (US) に変更することで日付、時刻を指定した検索、アクションが実行できます。

#### 3.2 ディスカバリーのネットワーク設定の制限

Discovery Configurator の Network Discovery タブで指定したネットワークがそのまま IP Network マップに登録されるため、ネットワークを集約してディスカバリーの設定を行うことができません。

#### 3.3 Node Discovery について

IP Network マップにディスカバリーの監視対象ネットワークが登録されていない状態のまま Node Discovery でノード単位の検出を行うと、Discover Parent Network オプションを有効にしたノードを検出できません。この場合は Network Discovery を使ってネットワーク単位の検出を行ってください。

#### 3.4 複数の IP インターフェースを持つノードに対するディスカバリーについて

複数の IP インターフェースを持つノードに対してディスカバリーで検出を行うと、それぞれの応答を別ノードとして認識してしまうことがあります。その場合は重複したノードを削除して、再度ディスカバリーで検出を行ってください。

---

### 3.5 SSHv2/SSHv1 混在ネットワークに対するディスカバリーについて

SSHv2 サーバーのみが有効なノードと SSHv1 サーバーのみが有効なノードが混在したネットワークに対してディスカバリーを行うと、SSHv2 サーバーのみが有効なノードについては、検出が完了してもディスカバリー項目が全て OK と表示されないことがあります。この場合は、再度ディスカバリーを実行してください。

---

### 3.6 CentreCOM FS808M に対するディスカバリーについて

CentreCOM FS808M では ifPhysAddress.9 の値が未設定のため、ディスカバリー機能の設定で DHCP オプションは使用できません。ディスカバリー機能の監視対象にするためには、機器の IP アドレスを固定設定にしてください。

---

### 3.7 イベントフィルターの設定保存について

イベントフィルターを保存して、本製品をインストールした別の PC で読み込んでも、アクションの内容が正しく読み込みません。

---

### 3.8 SNMP MIB ブラウザーの対応 MIB について

本製品の SNMP MIB ブラウザーでは atrsqos.mib は読み込みません。

---

### 3.9 VLAN Interface Configuration について

本製品から CentreCOM 8748SL に対して、VLAN Interface Configuration を実行することはできません。

---

### 3.10 ネットワークマップについて

ノード側の設定を変更したり、管理しているノードを本製品のデータベースから削除したりすると、Physical Network マップ上のリンクシンボルや VLAN Network マップが削除できないことがあります。

---

## 4 未サポート機能

以下の項目はサポート対象外ですので、あらかじめご了承ください。

---

### 4.1 英文ドキュメントの項目について

同梱の CD-R に収録されている英文ドキュメントに記載されている機能のうち、以下の項目はサポート対象外です。

- 英文 Installation Guide (613-001543 Rev.B)

章	備考
1.2 System Requirements	Windows Server 2003、2003 R2、2008（いずれも 32bit、日本語版）以外はサポート対象外

○ 英文 Administration Guide (613-001541 Rev.B)

章	備考
3.2 Discovery Configurator(Service Provider)	
3.6 File Keys to Identify Downloadable Files	SwitchBlade x3112 以外はサポート対象外
3.11 Accessing the NMS Database	
4.8 NMS RADIUS Client Support	
5.5 Card Management	SwitchBlade x3112 以外はサポート対象外
5.6 Port Management(iMAP Devices)	
5.7 Port Management(Non iMAP Devices)	認証ポートの設定以外はサポート対象外
5.11 Customer Cutover	
6.15 Customer Management	
6.16 Circuit Emulation Service	
6.17 NTE8 Dual Circuit Provisioning	
6.18 Upstream Control Protocol(UPC) Display	
6.21 Diagnostic Audit	Network VLAN の監査機能以外はサポート対象外
7. Provisioning iMG/RG	
10. Using HTML Interface	
11. Built-in Browsers - SNMP MIB and CWMP	CWMP はサポート対象外
12. Northbound Interface	
13.2 dhcpd Files	

○ 英文 User Guide (613-001542 Rev.A)

章
7. Using the HTML interface
8. Object Properties to Define Objects Custom Views

---

## 4.2 SNMPv3

SNMPv3 はサポート対象外です。