



最初にお読みください

CentreCOM® FS808M V2 リリースノート

この度は、CentreCOM FS808M V2 をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。このリリースノートは、付属のマニュアルに記載されていない内容や、ご使用前にご理解いただきたい注意点など、お客様に最新の情報をお知らせするものです。最初にこのリリースノートをよくお読みになり、本製品を正しくご使用ください。

1 ファームウェアバージョン 2.5.1

2 本バージョンでの制限事項

ファームウェアバージョン 2.5.1 には、以下の制限事項があります。

2.1 SNMP

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「運用・管理」 / 「SNMP」

- SNMP マネージャーのタイムアウトによって、同時に 5 個以上の SNMP マネージャーから ifEntry を Get できない場合があります。SNMP マネージャーのタイムアウト値を長く設定するようにしてください。
- SHOW INTERFACE コマンドで表示される ifMTU の値および SNMP で取得可能な ifMTU の値が正しくありません。9196 と表示されますが、正しくは 1500 です。

2.2 スイッチング

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」

スイッチポートの通信速度を変更するとリンクダウン・リンクアップが発生しますが、複数のポートを指定して、AUTONEGOTIATE、10MHAUTO、10MFAUTO、100MHAUTO、100MFAUTO のいずれかに設定を変更した場合、link-down、link-up メッセージが表示されないポートがあります。

2.3 ポートトランキング

 **参照** 「コマンドリファレンス」 / 「スイッチング」

トランクグループを以下のいずれかの条件で複数作成し、512 個以上の MAC アドレスが使用される通信が発生している状態で、トランクポートの追加と削除を繰り返し実施すると、本製品がリポートすることがあります。

- ・ トランクグループの所属ポートに 512 個以上のスイッチフィルターが登録されている
- ・ トランクポートの通信モードがポート本来の通信モードと異なる設定になっている

3 サポートリミット一覧

パフォーマンス	
VLAN 登録数	512
MAC アドレス (FDB) 登録数	8K
IPv4 ホスト (ARP) 登録数	-
IPv4 ルート登録数	-
リンクアグリゲーション	
グループ数 (筐体あたり)	4
ポート数 (グループあたり)	7
ハードウェアパケットフィルタ	
登録数	-
認証端末数	
認証端末数 (ポートあたり)	-
認証端末数 (装置あたり)	-
マルチプルダイナミック VLAN (ポートあたり)	-
マルチプルダイナミック VLAN (装置あたり)	-
ローカル RADIUS サーバ	
ユーザー登録数	-
RADIUS クライアント (NAS) 登録数	-
その他	
VRF-Lite インターフェース数	-
IPv4 マルチキャストルーティングインターフェース数	-

※ 表中では、K=1024

4 未サポートコマンド (機能)

最新のコマンドリファレンスに記載されていない機能、コマンドはサポート対象外ですので、あらかじめご了承ください。最新マニュアルの入手先については、次節「最新マニュアルについて」をご覧ください。

5 最新マニュアルについて

最新の取扱説明書「CentreCOM FS808M V2 取扱説明書」(613-001816 Rev.A)、コマンドリファレンス「CentreCOM FS808M V2 コマンドリファレンス 2.5.1」(613-001894 Rev.A) は弊社ホームページに掲載されています。

本リリースノートは、これらの最新マニュアルに対応した内容になっていますので、お手持ちのマニュアルが上記のものでない場合は、弊社 Web ページで最新の情報をご覧ください。

<http://www.allied-telesis.co.jp/>