

AT-SB4261/AT-SB4262

本製品の取付について

この度は、AT-SB4261/AT-SB4262 をお買いあげいただき、誠にありがとうございました。この文書は、本製品の使用上の注意について記載してあります。本製品を設置する前に、必ずご確認ください。

●本製品の取付

本製品をラインカードもしくはスイッチコントロールカードに取り付ける際は、コネクタにしっかりと差し込んでください。また、付属のネジで本製品を固定する前に、本製品とコネクタの間に隙間がないことを確認してください。

本製品の取付が不十分な場合、本製品が正しく認識されない場合があります。



本製品は、静電気に非常に敏感な部品を使用しています。静電気によって電子部品が損傷する恐れがありますので、取り扱いの際は付属のESDリストストラップを使用するなどの静電防止対策をしてください。また、保管するときは、各製品が梱包されていた静電防止袋に入れて、静電気のある場所を避けてください。

●取付の確認

 「SwitchBlade 4000 取扱説明書」 69 ページ

本製品を取り付けた後は、本製品を取り付けたカードを SwitchBlade シャーシに装着し、コンソール上で SHOW SWITCH コマンドを実行して該当するラインカードもしくはスイッチコントロールカードの "CAM size (entries)" が 237568 になっているのを確認してください。

```
Switch Configuration
-----
Switch Type ..... Control Card
Blade Position ..... 9
Blade Switch Instance ..... 9.0
Blade Instance Health ..... Alive
IP Address ..... 192.168.255.0
IPX Address ..... ffffff00
PCI errors ..... 0
CAM size ( entries ) ..... 237568
Switch Address ..... 00-00-cd-09-05-d0
~以下省略~
```

上記のような表示になっていない場合は、いったん本製品を外した後に再装着してください。



AT-SB4261 (スイッチコントロールカード用 CAM) の場合、2つの CAM それぞれについて確認が必要です。