

Private Traps

Last updated: 2025/1/28

*C = 実行中
* = 有効化済 / 実行不可 / Not Available / Trap
* = 有効化済 / 実行不可 / Not Available / Trap

MIB Name	OID	TRAP TYPE	Description	Support version (SupportVer/動作確認済バージョン)	備考	x8100	58x200 (SR1)	x950	x930	x550	x540L	x330 (x530P/x330)	x330	x320	x240	x330 (x330L/x330)	x230-S2	x220	x5000R	SE540L	G500R/K	G500H1	SE250	SE340	G600R	G502ER/K	NFV-APL	ARX205-Cloud	ARX200S	ARX305S (ARX305S-S)	AR1050V	TQ7403-R	TG7102R/J-A	IS40 B1-MC	B220	B210L	AMP Cloud				
* * * * *																																									
AT-SERVER enable trap-2で有効/無効の制御可能な通知メーサ (初期化無効)																																									
AT-SACK-MIB TRAPS																																									
notackMemberNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.1	485	BackMemberRole変更による通知メーサ	x330-10GTr, G5070R/K/10		x																																			
notackMemberJoinNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.2	485	MemberJoinSuccessによる通知メーサ	x330-10GTr, G5070R/K/10		x																																			
notackMemberLeaveNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.3	485	MemberJoinSuccessによる通知メーサ	x330-10GTr, G5070R/K/10		x																																			
notackBealenyLinkHealthCheckReceiveNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.4	485	BealenyLinkHealthCheckReceiveによる通知メーサ	x330-10GTr, G5070R/K/10		x																																			
notackBealenyLinkHealthCheckTimeOutNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.5	485	BealenyLinkHealthCheckTimeOutによる通知メーサ	x330-10GTr, G5070R/K/10		x																																			
notackS6PortLinkNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.6	485	S6PortLinkUpによる通知メーサ	x330-10GTr, G5070R/K/10		x																																			
notackS6PortLinkDownNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.13.7	485	S6PortLinkDownによる通知メーサ	x330-10GTr, G5070R/K/10		x																																			
AT-LoopProtect-MIB TRAPS																																									
atLoopProtectDetectLoopBlockedTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.6.1	loopprotect	Loop Protect, インターフェイスがループ検出された																																						
atLoopProtectRecoverLoopBlockedTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.6.2	loopprotect	Loop Protect, インターフェイスがループ検出された																																						
atLoopProtectDetectByLoopDetectionTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.6.3	loopprotect	Loop Protection, 検出された																																						
atLoopProtectDetectByThresholdLimitTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.54.6.4	threshold	MACアドレスが特定の閾値を超えた	5.4.30																																					
AT-EPSS-MIB TRAPS																																									
atEpssNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.536.1	epss	EPSS (Error Protection System) の状態が変更された																																						
AT-DHCPDN-MIB																																									
atDhcpdnTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.537.1	dhcpdn	DHCP Snoopingの不正な動作が検出された																																						
atDhcpdnTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.537.2	dhcpdn	RIP security機能でRIPセキュリティ違反が検出された																																						
AT-URLD-MIB																																									
atUrlDPerfChangeTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.538.1	urlD	URLDの性能が変更された																																						
atUrlDPerfCoveredTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.538.2	urlD	URLDの性能が変更された																																						
AT-ALGO-MIB																																									
atAlgoVlanBlockAlarmTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.605.1	algo	VLANのブロックが検出された	5.4.8-20																																					
atAlgoVlanAlarmTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.605.2	algo	VLANのブロックが検出された	5.4.8-20																																					
AT-CHASSIS-MIB																																									
chassisCardInChgNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.21.1	chassis	CPICのカードが交換された																																						
chassisCardOutNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.21.2	chassis	CPICのカードが交換された																																						
chassisCardInNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.21.3	chassis	CPICのカードが交換された																																						
chassisCardOutNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.21.4	chassis	CPICのカードが交換された																																						
AT-ALRM-MIB																																									
atAlrmBlockStatusChangeTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.1	alrm	ALRMのブロックが変更された	5.4.40																																					
atAlrmRecoveryTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.2	alrm	ALRMのブロックが変更された	5.4.40																																					
atAlrmRecoveryTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.3	alrm	ALRMのブロックが変更された	5.4.40																																					
atAlrmExternalMemoryTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.5	alrm	ALRMの外部メモリが変更された	5.4.40																																					
atAlrmHighBufferCompleteTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.6	alrm	ALRMのバッファが満杯になった	5.4.40																																					
atAlrmHighBufferAlarmCompleteTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.7	alrm	ALRMのバッファが満杯になった	5.4.40																																					
atAlrmRemovalBackupStatusTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.8	alrm	ALRMのバックアップが完了した	5.4.4-1.10																																					
atAlrmControlAreaBackupStatusChangeTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.9	alrm	ALRMのバックアップが完了した	5.4.5-0.10																																					
atAlrmControlAreaBackupStatusTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.10	alrm	ALRMのバックアップが完了した	5.4.5-0.10																																					
atAlrmUserBackupStatusChangeTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.11	alrm	ALRMのバックアップが完了した	5.5.1-1.10																																					
atAlrmControlAreaBackupStatusChangeTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.603.12	control	ALRMのバックアップが完了した	5.5.1-1.10																																					
AT-HSM-MIB																																									
atHsmNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.24	hsm-monitoring	HSMの健康状態が変更された	5.4.5-0.10																																					
AT-OOV2-MIB																																									
atOov2StormDetectorTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.503.1	oop	OOV2の検出された	5.4.5-2.10																																					
AT-GB032-MIB																																									
atGB032VlanNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.604.1	gb032	GB032のVLANが変更された	5.4.7-0.10																																					
atGB032VlanAlarmNotify	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.604.2	gb032	GB032のVLANが変更された	5.4.7-0.10																																					
AT-MAC-NOTIFICATION-MIB																																									
atMacChangeNotification	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.607.1	mac-change	MACアドレスが変更された	5.5.1-2.10																																					
atMacMoveNotification	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.607.2	mac-move	MACアドレスが変更された	5.5.1-2.10																																					
atMacThresholdNotification	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.4.607.3	mac-threshold	MACアドレスが変更された	5.5.1-2.10																																					
AT-SYSTEM																																									
memoryLowTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.7.1	low-memory	メモリが不足した	5.5.4-2.10																																					
memoryVeryLowTrap	1.3.6.1.4.1.207.8.4.4.3.7.2	low-memory	メモリが不足																																						

